



HRV

UPUTSTVO ZA UPOTREBU **TELEVIZORA**

UHD 75LSW400UNB

Sadržaj	
Sigurnosne informacije	2
Oznake na proizvodu.....	2
Informacije o zaštiti okoliša.....	3
Funkcije	4
Ultra HD (UHD).....	4
Dodaci uključeni	4
Obavijest o priravnosti.....	4
Kontrolni gumbi televizora i rukovanje.....	5
Upotreba glavnog izbornika televizora	5
Stavljanje baterija u daljinski upravljač	6
Uključivanje napajanja.....	6
Antenski priključak	6
Obavijest o licenciji	7
Informacije o odlaganju otpada	7
Specifikacija.....	8
Daljinski upravljač.....	9
Priklučci	10
Uključivanje/Isključivanje	11
Tvorničke postavke.....	11
Reprodukcia medija putem USB ulaza	12
USB snimanje	12
Preglednik medija	14
FollowMe TV.....	14
CEC	14
E-priručnik	15
Sadržaj izbornika postavki	16
Opcenito o rukovanju televizorom	22
Rukovanje popisom kanala	22
Konfiguriranje postavki kontrole pristupa.....	22
Elektronički programski vodič	22
Teletekst usluge	23
Nadogradnja softvera	23
Rješavanje problema i savjeti	23
PC ulaz - Tipični modovi prikaza	24
Kompatibilnost AV i HDMI signala	25
Formati datoteka koje podržava USB mod	26
Formati datoteka videozapisra	26
Formati slikevine datoteke	26
Formati audio-datoteka	26
Formati datoteka podnaslova	27
Podržane DVI rezolucije	27
Povezivanje	28
Žično povezivanje	28
Bežično povezivanje	28
Način rad pripravnosti mreže	29
Bežični prikaz	29
Uklanjanje uzroka nepravilnog rada kod povezivanja	30
Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja ...	30
Aplikacije	31
Internetski preglednik	31
HBBTV sustav	31
Smart Center	32
Informacije o funkcionalnosti DVB standarda.....	34

Sigurnosne informacije



OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA
NE OTVARATI



OPREZ: SMANJITE OPASNOST OD STRUJNOG UDARA I NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNU DIO). UNUTRA NEMA DIELJOVA KOJE KORISNIK MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POVJERITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.

U ekstremnim vremenskim prilikama (npr. grmljavina nevrijeme) i kod dugih razdoblja nekoristenja (npr. godišnji odmor) isključite televizor iz struje utičnice.

Mrežni utikač koristi se za isključivanje televizora iz mreže i zato mora biti spreman za to. Ako televizor nije isključen iz struje mreže uredaj će i dalje trošiti struju u svim situacijama čak i kada je televizor u modu pripravnosti ili isključen.

Napomena: Za rad s određenim funkcijama slijedite upute na zaslonu.

VAŽNO - Molimo, prije instalacije ili rukovanja u cijelosti pročitajte ove upute.

A) UPOZORENJE: Uredajem se smiju koristiti osobe (uključujući djecu) koja su sposobna /znanju rukovati takvim uredajem bez nadzora, osim ako nisu pod nadzorom osobu odgovorne za njihovo sigurnost ili ako im ta osoba ne daje upute vezane za rukovanje ovim uredajem.

• Ovaj televizor koristite na visini od najmanje 5000 metara iznad razine more, na suhom mjestu i u područjima s unjerenjem ili tropskom klimap.

• Televizor je určen pro použit u domaćinstvima a na podobnje vnitrišnji použiti, ali muže být také používán na veřejných místech.

• Za potrebe ventilacije ostavite najmanje 5cm prostora oko televizora.

• Ventilacija se ne smije sprječiti prekrivanjem ili blokiranjem ventilacijskih otvora s predmetima, poput novina, stolnjaka, zavesa, itd.

• Utikač strujnog kabla treba biti lako dostupan. Ne stavljajte televizor, komade namještaja i sl. na strujni kabel. Ostećeni priključak kabela/utikač može izazvati požar ili strujni udar. Strujnim kabelom rukujte držeći ga za utikač, ne isključujte televizori povlačenjem strujnog kabla. Nikada ne dirajte strujni kabel/utikač mokrim rukama zbog opasnosti od kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada ne pravite čvorove na kabelu i ne vežite ga drugim kabelima. Ako je kabel oštećen treba ga zamjeniti, posao povjerite samo kvalificiranom osoblju.

• Ne izlažite televizor prskanju tekućinama koje kapaju te ne postavljajte predmete napunjene tekućinama, poput vaza, čaša is l, na ili iznad televizora (npr. na police iznad uredaja).

• Ne izlažite televizor izravnom sunčanom svjetlu i ne postavljajte otvoreni plamen, npr. zapaljene svjeće, na vrh ili pored televizora.

• Ne postavljajte izvore topline, poput električnih grijaca, radijatora i sl., pored televizora.

• Ne postavljajte televizor na pod ili na površine pod nagibom.

• Plastične vrećice držite dole da beba, djeci i kućnih ljubimaca, jer postoji opasnost od gušenja. Pažljivo privrstite stalak na televizor. Ako su isporučeni vijci za stalak, privrstite ga čvrsto s vijcima i tako sprječite naginjanje televizora. Nemojte previše stegnuti vijke te ispravno postavite zaštitne gumice na vijcama.

• Ne bacajte baterije u vatru te ih ne zbrinjavajte s opasnim ili zapaljivim materijalima.

POZOR - baterije ne izlažite preteranoj topolini poput sunčevog svijetla, vatre i sl.

POZOR - preterani zvučni tlak iz slušalica može izazvati gubitak sluha.

POVRH SVEGA – NIKAD NE dopustite nikome, pogotovo ne djeci, gurjanje ili udaranje zaslona, guranje predmeta u otvore, uteore ili blizu koje druge otvore na uredaju.

	Oprez	Opasnost od ozbiljne ozljede ili smrti
	Opasnost od strujnog udara	Opasnost od opasnog napona
	Održavanje	Važne komponente održavanja

Oznake na proizvodu

Na proizvodu se koriste sljedeći simboli kao oznake ograničenja, mjera opise i sigurnosnih mjera. Svako objašnjenje treba se uzeti u obzir kada su na proizvodu s njim povezane oznake. Upamtite ove informacije iz sigurnosnih razloga.

Oprema II klase: Ovaj uredaj osmišljen je tako da ne zahtjeva sigurnosno ozemljjenje.

Osporni terminal pod naponom: Označeni priključak(ici) je/su opasan(opasni) i pod naponom u normalnim radnim uvjetima.

Oprez, pogledajte priručnik s uputama: Označeno područje(a) sadrži(e) zamjenjivane tanke okrugle baterije ili gumb baterije.

Laserov prizvod 1. klase: Ovaj prizvod sadrži laser 1. klase koji je siguran pod razumljivo previdivim uvjetima rada.

CLASS 1
LASER PRODUCT

UPOZORENJE

Ne gutejte baterije. Opasnost od kemijskih opeklin. Ovaj proizvod ili pribor isporučen s proizvodom mogu sadržavati tanku okruglu bateriju. Ako se tanka okrugla/gumb baterija proguti može izazvati teške unutarnje opekline u roku od 2 sata što može izazvati smrt.

Nove i korištene baterije držite izvan dohvata djece. Ako se pretinac baterije ne zatvara dobro, prestanite koristiti proizvod i držite ga izvan dohvata djece. Ako mislite kako je došlo do gutanja baterije ili umeđu tijela, odmah potražite liječničku pomoć.

Televizor može pasti, te izazvati teške telesne ozljede ili smrt. Brojne ozljede, pogotovo kod djece, mogu se izbjegnuti poduzimanjem jednostavnih sigurnosnih mjeru kao što su:

- UVJEK koristite ormariće ili stalke koje preporučuje proizvođač televizora.
- UVJEK koristite namještaj koji može zaista podnijeti težinu televizora.
- UVJEK provjerite kako televizor ne stoji na rubu namještaja na kojem je postavljen.
- UVJEK upoznajte djecu s opasnostima koje prije od penjanja po namještaju kako bi dohvatali televizor ili gume za ručkanje televizorom.

• UVJEK provucite kabele spojene na televizor kako se preko njih ne bi spotaklo, kako ih se ne bi povuklo ili prignječilo.

• NIKAD ne postavljajte televizor na nestabilno mjesto.

• NIKAD ne postavljajte televizora na visoku namještaj (na primjer vitrine ili police za knjige) bez dodatne osiguranja namještaja i televizora s prikladnim olucsonom.

• NIKAD ne postavljajte televizor na tkaninu ili druge materijale koji se nalaze između televizora i namještaja na kojem je postavljen.

• NIKAD ne postavljajte predmet koji mogu potaknuti djecu na penjanje, poput igračaka ili daljinskog upravljača, na vrh televizora ili na namještaj na kojem je televizor postavljen.

• Oprema je prikladna samo za montažu na visini ≤2 m.
Ako vaš postojeći televizor mislite zadržati i premjestiti trebate primjenjivati iste mјere.

Uredaj spojen na zaštitno ozemljenu instalaciju u građevini putem STRUJNOG priključka ili putem drugog uređaja s priključkom na zaštitno ozemljjenje – i na televizijski distribucijski sustav pomoću koaksialnog kabala, u određenim okolnostima može izazvati požar. Priključak na kabelski distribucijski sustav mora se izvršiti pomoću uređaja koji osigura električnu izolaciju ispod određenog frekvencijskog raspona (galvanski izolator).

UPOZORENJA PRILIKOM POSTAVLJANJA NA ZID

• Prijе postavljanja televizora na zid procitajte upute.

• Komplet za postavljanje na zid je opcionalan. Možete ga nabaviti kod lokalnog zastupnika, ukoliko nije isporučen s televizorom.

• Ne postavljajte televizor na strop ili na zid pod nagibom.

• Koristite posebne vijke za postavljanje na zid i drugi pribor.

• Čvrsto zategnite vijke za postavljanje na zid i tako sprječite pad televizora. Nemojte previše čvrsto zategnuti vijke.

Slike i ilustracije u ovom korisničkom priručniku navedene su samo kao reference i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

Informacije o zaštiti okoliša

Ovaj televizor izrađen je kao siguran po okolišu. Za smanjenje potrošnje energije trebate slijediti ove koke:

Ako opciju **uštede energije** podesite na **minimum, sredinu, maksimum ili automatsku** televizor će smanjiti potrošnju energije u skladu s podešenom opcijom. Za isključivanje ove postavke podesite je na **isključeno**. Ako opciju **pozadinsko osvjetljenje** želite podesiti na fiksnu vrijednost tada je podesite kao **Prilagodenu pozadinsko svjetlo** (koje se nalazi ispod postavke **Ušteda energije**) podesite ručno pomoću lijevog ili desnog gumba na daljinskom upravljaču.

Napomena: Dostupne opcije **Ušteda energije** mogu se razlikovati ovisno o **odabranom modu** u izborniku **Postavke>Slika**.

Postavke **Ušteda energije** mogu se pronaći u izborniku **Postavke>Slika**. Upamtite kako se neke postavke slike neće moći izmjeniti.

Pomoći opcije **isključivanja zaslona** isključite zaslons, ako želite samo slušati zvuk a ne želite gledati. Ako uzasno pritisnete desni ili lijevi gumb odabrat će se opcija **isključivanja zaslona** i na zaslonu će se pojaviti poruka "Ekran će se ugasiť za 15 sekunde". Za trenutno isključivanje zaslona odaberite **Nastavak** i pritisnite OK. Ako ne pritisnete niti jedan gumb zaslon će isključiti za 15 sekundi. Za ponovno uključivanje zaslona pritisnite gumb slike ili gumb na daljinskom upravljaču ili na televizoru.

Napomena: Opcija **isključivanje zaslona** dostupna kada je mod podešen na **igra**.

Kada se televizor ne koristi, molimo isključite ga ili isključite televizor iz struje putem glavnog strujnog kabala. Ovo će smanjiti ili zaustaviti potrošnju energije.

Funkcije

- Televizor u boji s daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrirani digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T/T2/C/S2).
- HDMI ulazi uz spajanje drugih uređaja s HDMI utičnicama
- USB ulaz
- Sustav OSD izbornika
- Stereo zvučni sustav
- Teletekst
- Priklikivač za slušalice
- Sustav automatskog programiranja
- Ručno podešavanje
- Automatsko isključivanje nakon osam sati.
- Samoislužujuće
- Blokada za djecu
- Automatsko prigušivanje zvuka kada nema emitiranja.
- NTSC reprodukcija
- AVL (automatsko ograničenje glasnoće)
- PLL (traženje frekvencije)
- PC ulaz
- Mod Igre (opcija)
- Funkcija isključivanja slike
- Snimanje programa
- Program sa zadržanom slikom
- Ethernet (LAN) za internetsko povezivanje i usluge
- 802.11 a/b/g/ugrađena WLAN podrška
- Audio-video dijeljenje
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Televizor podržava Ultra HD (Ultra visoku definiciju - poznati i kao 4K) koja omogućuje rezoluciju od 3840 x 2160 (4K-2K). Ona odgovara 4 puta rezoluciji Full HD-a podvostručenjem broja piksela Full HD TV-a i to vodoravno i okomito. Ultra HD sadržaje podržavaju HDMI, USB ulaz i DVB-T2 i DVB-S2 emitirani kanali.

Veliki dinamički raspon (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG)

Pomoći ovi funkciji televizor može reproducirati veliki raspon osvjetljivanja korištenjem i kombiniranjem nekoliko različitih ekspozicija. HDR/HLG osigurava bolju kvalitetu slike zahvaljujući jasnijemu, realističnjem osvjetljenju, bojama i drugim poboljšanjima. Ono omogućuje izgled kakav su tvorci filmova hteli

postići prikazujući skrivena područja u dubokoj sjeni i sunčevu svjetlost jasno, detaljno i u bojama. HDR/HLG sadržaj podržavaju lokalne aplikacije i aplikacije trgovine, HDMI; USB ulazi i DVB-S emisiranje. Podesite odgovarajući ulaz HDMI izvora na napredni u opciji izvori u izborniku Postavke>Sustav i tada možete gledati HDR/HLG slike ako se HDR/HLG sadržaj prima putem HDMI ulaza. U ovom slučaju, uređaj iz kojeg se primaju podaci također treba biti kompatibilan s barem HDMI 2.0.

Dodaci uključeni


- Daljinski upravljač
- Baterije : 2 x AAA
- Priručnik s uputama

Obavijest o priravnosti

Ako televizor ne primi nikakav ulazni signal (npr. iz izvora poput zračne antene ili HDMI izvora) u roku od 3 minute, televizor će se prebaciti u mod priravnosti. Kad sljedeći put uključite televizor, pojavit će se sljedeća poruka: "Televizor se automatski prebacio u mod priravnosti jer duže vrijeme nije bilo signalna."

Opisac automatskog isključivanja televizora (na izborniku Postavke>Sustav>Dodatno) može se podeсти kao zadana vrijednost na razdoblje između 1 i 8 sati. Ako ova postavka nije podešena na isključenje, a televizor se ostavi uključen i njime se ne rukuje tijekom određenog vremena, on će se prebaciti u mod priravnosti nakon isteka određenog vremena. Kad sljedeći put uključite televizor, pojavit će se sljedeća poruka: "Televizor se automatski prebacio u mod priravnosti jer duže vrijeme nije bilo signalna.". Prije nego što se televizor prebací u mod priravnosti prikazat će se dijaloški okvir. Ako ne pritisnete ni jedan gumb tada će se televizor prebaciti u mod priravnosti nakon čekanja od približno 5 minuta. Za trenutno prebacivanje televizora u mod priravnosti možete označiti Da i pritisnuti OK. Ako označite Ne i pritisnete OK, tada će televizor i dalje ostati uključen. U ovom dijaloškom okviru možete odabrat poništiti funkciju automatskog ISKLJUČIVANJA televizora. Označite deaktiviraj i pritisnite OK tada će televizor ostati uključen, a funkcija će se ponisti. Ovu funkciju možete ponovno aktivirati promjenom postavki opcije automatskog ISKLJUČIVANJA televizora na izborniku Postavke>Sustav>Dodatno.

Kontrolni gumbi televizora i rukovanje



1. Smjer gore
2. Smjer dolje
3. Glasnoća / Info / Odabir popisa izvora i prebacivanje u mod priravnosti

Kontrolni gumb omogućava vam kontrolu funkcija televizora poput glasnoće/ programa / izvora i priravnosti.

Za promjenu glasnoće: Povećajte glasnoću pritiskom gumba prema gore. Smanjite glasnoću pritiskom gumba prema dolje.

Za promjenu kanala: Pritisnite sredinu gumba, a informacijska traka pojavit će se na zaslonu. Predite pohranjene kanale pritiskom gumba gore ili dolje.

Za promjenu izvora: Pritisnite sredinu gumba dvaput (ukupno dva puta), na zaslonu će se pojavit popis izvora. Predite dostupne kanale pritiskom gumba gore ili dolje.

Isključivanje televizora: Pritisnite sredinu gumba i držite nekoliko sekundi, televizor će se prebaciti u mod priravnosti.

Uključivanje televizora: Pritisnite sredinu gumba tada će se uključiti televizor.

Napomena:

Ako isključite televizor, krug počinje ispočetka počevši s postavkama glasnoće.

OSD glavnog izbornika ne može se prikazati pomoći kontrolnog gumba.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Pritisnite gumb izbornik na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog izbornika. Za navigaciju i podešavanje koristite gume sa strelicama i pritisnite OK. Pritisnite gume povratak/natrag ili izbornik za napuštanje zaslona izbornika.

Odabir ulaza

Nakon što ste na televizor spojili vanjske sustave, možete ga prebaciti na različite izvore ulaza. Za odabir različitih izvora uzastopno pritisnite gumb Izvor na daljinskom upravljaču.

Promjena kanala i glasnoće

Kanal možete promjeniti i podešiti glasnoću pomoći gumbu program +/- i glasnoća +/- na daljinskom upravljaču.

Pričinilač pripravnost

Ako televizor prestane reagirati na naredbe možete izvršiti prisilnu pripravnost koja će prekinuti postupak. Za to trebate pritisnuti i držati gumb pripravnosti na daljinskom upravljaču približno 5 sekundi.

Upotreba glavnog izbornika televizora

Kada se pritisne gumb Izbornik tada će se na zaslonu pojaviti glavni izbornik televizora. Kroz stavke se možete krelati pomoći guma sa strelicama na daljinskom upravljaču. Za odabir stavke ili opcija podizbornika označenog izbornikom pritisnite gumb OK. Kad označite opciju izbornika zglob brzog pristupa na gornjoj ili donjoj strani trake izbornika mogu se prikazati neke stavke podizbornika ovog izbornika. Za korištenje stavke brzog pristupa označite je i pritisnite OK i podešite po želji pomoći gumbi sa strelicama lijevo/desno. Kad završite pritisnite OK ili za izlaz gumb natrag/povratak.

Za zatvaranje glavnog izbornika pritisnite gumb Izlaz.

1. Početna stranica

Kada se otvori glavni izbornik tada će se označiti traka Home izbornika. Sadržaj izbornika Početne strane može se prilagoditi. Da biste to učinili, idite na izbornik TV-a, označite opciju Izberi Početnu stranu i pritisnite OK. Izbornik Početne strane prebacit će se u način uređivanja. U načinu uređivanja možete obrisati ili promjeniti položaj bilo koje stavke na izborniku Početne strane. Označite opciju i pritisnite OK. Odaberite opciju Izbrisati ili Premjesti i pritisnite OK. Za prebacivanje stavke izbornika koristite gume sa strelicama lijevo, desno, gore ili dolje i pomoći njih odabereti položaj na koji želite prebaciti stavku te pritisnite OK.

U izborniku Početnog menija možete dodati i opcije s drugih izbornika. Jednostavno označite opciju i na daljinskom upravljaču pritisnite gumb sa strelicama gore ili dolje. Ako ugledate opciju dodaj na početni tada to možete dodati na Home izbornik.

2. Televizor

2.1. Pretraživanje

Pomoći ove opcije možete pretraživati kanale, programe, usluge i postavke. Pritisnite OK i unesite ključnu riječ pomoći virtualne tipkovnice. Zatim označite OK i pritisnite OK za početak pretraživanja. Rezultati će se pojavit na zaslonu. Odaberite željeni rezultat pomoći gumbima sa strelicama i za otvaranje pritisnite OK.

2.2. Vodič

Pomoću ove opcije možete pristupiti elektroničkom programskom vodiču. Za više informacija pogledajte dio elektronički programski vodič.

2.3. Kanali

Pomoću ove opcije možete pristupiti izborniku kanala. Za više informacija pogledajte dio rukovanje popisom kanala.

2.4. Tajmeri

Možete podesiti tajmer za buduće događaje pomoću opcija iz ovog izbornika. Također, možete revidirati prethodno kreirane tajmere kod ovog izbornika. Za dodavanje novog tajmera odaberite karticu **dodataj tajmer** pomoću gumbu lijevo/desno te pritisnite OK. Po želji podesite opcije podizbornika i kad završite pritisnite OK. Kreirat će se novi tajmer.

Za uređenje prethodno kreiranog tajmera, označite taj tajmer, odaberite karticu **obriši odabranij tajmer** i pritisnite OK. Prikazat će se poruka potvrde. Označite Da i pritisnite OK za nastavak. Upamite kako ovaj postupak neće moći ponoviti u iduće 2 minute.

5. Izvori

Izvorna ulaza možete upravljati pomoću opcija iz ovog izbornika. Za promjenu trenutnog izvora označite jednu od opcija i pritisnite OK.

5.1. Postavke izvora

Uredite nazive, aktivirajte ili deaktivirajte odabранe opcije izvora. Za HDMI izvore dostupne su i opcije Uobičajeno i Napredno . Opcije **Uobičajeno** i **Napredno** utječu na postavke boje odabranog HDMI izvora.

Podešeno možete resetirati na zadane vrijednosti putem **početnog** izbornika i izbornika **aplikacija** i koristeći opciju **resetiraj izbornik** na izborniku **postavki** (dostupnost ovisi o modelu televizora i njegovim funkcijama). Označite ovu opciju i pritisnite OK. Prikazat će se poruka potvrde. Označite Da i pritisnite OK za nastavak. Upamite kako ovaj postupak neće moći ponoviti u iduće 2 minute.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

Skinite stražnji poklopac i ugledat ćete odjeljak baterije. Za to trebate napraviti sljedeće:

- Postavite vrh olovke ili nekog drugog špicastog predmeta u otvor iznad poklopca i pritisnite ga prema dolje.
- Zatim čvrsto pritisnite poklopac i kliznите njime u smjeru strelice.

Umetnute dvije AAA baterije. Vodite računa da se podaranju (+) i (-) znakova (vodite računa o ispravnom polarnitetu). Ne koristite zajedno staru i novu bateriju. Zamjenite isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom. Vratite poklopac na njegovo mjesto.

U slučaju kada je razina napunjenosti baterije niska i kada ih se treba zamjeniti pojavit će se poruka na zaslonu. Upamite da kad su baterije skoro prazne to može utjecati na funkcioniranje daljinskog upravljača. Baterije se ne smiju izlagati velikoj vrućini, npr. od sunca, vatre i slično.


Uključivanje napajanja

VAŽNO: Televizor radi samo ako je uključen na napajanje iz utičnice od **220-240V AC, 50 Hz**. Nakon uklanjanja ambalaže, prije uključivanja televizora na strujnu mrežu, ostavite ga da dosegne sobnu temperaturu. Uključite strujni kabel u strujnu utičnicu.

Antenski priključak


Spojite antenski ili kabelski TV utikač na utičnicu za ULAZ ZRČAĆE (ANT-TV) ili satelitski TV utikač na utičnicu ULAZA SATELITSKE ANTENE (ANT SAT) na stražnjoj strani televizora.

Strana strana televizora



1. Satelit

2. Zračna ili kabela antena



Obavijest o licenciji

Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te HDMI logoš zaštitni su znakovici ili su registrirani zaštitni znaci Dolby Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos i dupli-D simbol registrirani su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation. Proizvedeno pod licencijom Dolby Laboratories. Povjerenljivi neobjavljeni materijali. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Sva prava pridržana.



YouTube i YouTube logoš zaštitni su znakovici tvrtke Google Inc.

Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podliježe određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft. Zabranjena je uporaba ili distribucija ove tehnologije na način koji ne uključuje njenu primjenu u okviru ovog proizvoda bez odgovarajuće(ljih) licencije(a) koje daje tvrtka Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste tehnologiju za pristup sadržaju Microsoft PlayReady™ kako bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, uključujući autorsko pravo na sadržaj. Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady za pristup PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM zaštićenom sadržaju. Ako uređaj ne uspije primijeniti ograničenja u vezi s uporabom sadržaja tada vlasnici sadržaja mogu zatražiti od tvrtke Microsoft oopravljiv sposobnost uređaja da koristi PlayReady zaštićeni sadržaj. Opoziv se neće odnositi na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj koji je zaštićen drugom tehnologijom

za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu od vas tražiti nadogradnju PlayReady zaštitne za pristup njihovom sadržaju. Ako odobjete izvršiti nadogradnju tada neće biti u mogućnosti pristupiti sadržaju koji zahtjeva nadogradnju.

"CI Plus" logoš zaštitni je znak tvrtke CI Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen u skladu s određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Zabranjena je uporaba ili distribucija ove tehnologije na način koji ne uključuje njenu primjenu u okviru ovog proizvoda bez licencije tvrtke Microsoft ili ovlaštene područnice tvrtke Microsoft.

Informacije o odlaganju otpada

Europska Unija

Ovi simboli na proizvodu ili njegovoj ambalaži znači da električne i elektroničke uređaje na kraju njihova vječka trajanja morate zbrinuti u otpad odvođen od stalog otpada kućanstva. Umjesto toga ovaj proizvod treba se odnijeti u odgovarajući sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme te baterija gdje će ga zbrinuti, obnoviti i reciklirati na odgovarajući način u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i Direktivama 2012/19/EU i 2013/56/EU.

Ispramv zbrinjavanjem ovih proizvoda pomoći ćete u očuvanju prirodnih resursa i u sprječavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje što bi se u suprotnom moglo dogoditi zbog nedovoznjarećeg rukovanja otpadom.

Za više informacija o sabirnim centrima i reciklirajućim ovim proizvoda, molimo kontaktirajte ured lokalnih vlasti, tvrtku zaduženu za komunalni otpad ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Za neispravno zbrinjavanje otpada mogu se platiti kazne u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

[Poslovni korisnici]

Ako želite zbrinuti ovaj proizvod, molimo kontaktirajte dobavljača i provjerite uvjete i odredbe kupovine proizvoda.

[Ostale države izvan Europske unije]


Ovi simboli vrijede samo u Europskoj uniji.

Za više informacija o zbrinjavanju i reciklirajućim kontaktirajte lokalne organe vlasti.

Proizvod i ambalažu trebate odnijeti u lokalni sabirni centar radi recikliranja.

Neki sabirni centri preuzimaju proizvode bez naplate.

Napomena: Znak Pb ispod simbola baterija znači da baterija sadrži olov.



1. Proizvodi

2. Baterija

Specifikacija

TV emitiranje	PAL BG/I/DK/ SECAM B/G/DK
Prijemni kanali	VHF (POJAS I/II) - UHF (POJAS U) - HIPERPOJAS
Digitalni prijem	Potpuno integrirani digitalni televizor s prijemom zemaljskih/ kabelskih programa(DVB- T2-C-S2) (DVB-T2, DVB-S2 kompatibilan)
Broj podešenih programa	11 000
Indikator kanala	Zaslonski prikaz (OSD)
RF antenski ulaz	75 Ohma (nebalansirani)
Radni napon	220-240V AC, 50Hz.
Audio	German+Nicam Stereo
Izlazna audio snaga (WRMS), (% THD)	2 x 12
Potrošnja energije (W)	260W
Potrošnja energije u načinu rada pripravnosti mreže (W)	< 2
Dimenzije televizora ŠxDxV (s postoljem) (mm)	370 x 1684 x 1026
Dimenzije televizora ŠxDxV (bez postolja) (mm)	32/73 x 1684 x 967
Zaslon	75"
Radna temperatura i vлага	0°C pa do 40°C, 85% maks. vлага

Specifikacije bežičnog LAN adaptora

Frekvencijski raspon	Maks. izlazna snaga
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Ograničenje za države

Ovaj uređaj namijenjen je za primjenu u kućanstvima i uredima u svim EU državama (i drugim državama koje se pridržavaju odgovarajućih EU odredbi) bez drugih ograničenja osim za dole navedene države.

Država	Ograničenje
Bugarska	Potrebna je dozvola za uporabu na otvorenim i javnim mjestima
Italija	Potrebna je dozvola ako će se koristiti na izvan prostora vlasnika
Grčka	Samo za uporabu u zatvorenim prostorima za pojaz od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksemburg	Potrebna je dozvola za mrežu i uslugu (ne za spektar)
Norveška	Radijski prijenos je zabranjen na geografskom području u radijusu od 20 km od centra područja Ny-Alesund
Rusija	Primjena samo u zatvorenim prostorima
Izrael	5 GHz pojaz samo za 5180 MHz - 5320 MHz raspon

Zahvaljuju pojedinih država mogu se izmijeniti u svakom trenutku. Preporučujemo korisniku da kontaktira lokalne vlasti vezano uz trenutni status njihovih nacionalnih propisa za 5 GHz bežične LAN-ove.

Daljinski upravljač



1. **Standby (pripravnost):** Uključivanje/isključivanje Televizora
2. **Brojni gumbi:** Prebacivanje kanala, unos broja ili slova u tekstualni okvir na zaslonu
3. **Language (Jezik):** Prebacivanje između modova zvuka (analogni televizor), prikaz i izmjena jezika zvuk/podnosa te uključivanje ili isključivanje podnosalova (digitalni televizor, ako je dostupno)
4. **Pričuvanje:** Potpuno isključuju glasnicu televizora
5. **Volume (glasnoća) +/-:**
6. **Guide (vodič):** Prikaz elektroničkog programskog vodiča
7. **Gumbi sa strelicama:** Pomažu pri navigaciji po izbornicima, sadržajima i sl. te za prikaz podstranica u modu teleteksta kada je pritisnut gumb desno ili lijevo
8. **OK:** Potvrda korisničkog odabira, zadrži stranicu (u TXT modu), izbornik prikaz popisa kanala (u DTV modu)
9. **Natrag/povratak:** Povratak na prethodni zaslon, prethodni izbornik, otvaranje stranice kazala (u TXT modu) Brzi prelazak između prethodnih i trenutnih kanala ili izvora
10. **Netflix:** Pokretanje Netflix aplikacije.
11. **My Button (Moj gumb) 1 (*)**
12. **Gumbi u boji:** Za funkcije gumba u boji slijede upute na zaslonu
13. **Rewind (premotaj):** Brzo vraća kadrove unatrag kod medija poput filmova
14. **Snimanje:** Snimanje programa
15. **Play (reproduciraj):** Pokretanje reprodukcije odabranog medija
16. **Pauza:** Pauziranje medija koji se reproducira, pokretanje snimanja zadržane slike
17. **Stop:** Zastavlja reprodukciju medija
18. **Brzo premotavanje unaprijed:** Brzo pomjeće kadrove unaprijed kod medija poput filmova
19. **Prime Video:** Počekre aplikaciju Amazon Prime Video
20. **YouTube:** Pokretanje YouTube aplikacije
21. **Izlaz:** Zatvaranje i izlaz iz prikazanih izbornika ili povratak na prethodni zaslon
22. **Info:** Prikaz informacija o sadržaju na zaslonu, prikaz skriptih informacija (otkrij - u TXT modu)
23. **Izbornik:** Prikazuje TV izbornik
24. **Program +/-:**
25. **Tekst:** Prikaz teleteksta (ako je dostupan), pritisnite ponovo za postavljanje teleteksta preko normalno emitirane slike (mks)
26. **Izvor:** Prikaz dostupnih emitiranih kanala i izvora sadržaja

(*) MOJ GUMB 1:

Ovaj gumb može imati zadanu funkciju ovisno o modelu. Međutim, ovim gumbom možete dodjeliti posebnu funkciju ako ga držite pritisnutim pet sekundi kada je podešen željeni izvor ili kanal. Na zaslonu će se pojaviti potvrđna poruka. Sada je „Moj gumb 1“ povezan s odabranom funkcijom.

Upamtite, ako vršite **prvu instalaciju**, Moj Gumb 1 vraća se na zadanu funkciju.

Prikazući

Konektor	Tip	Kabli	Uredaj
	VGA priključak (stražnji)		
	PC/YPbPr Audio priključak (stražnji)		
	HDMI veza (bočna i stražnja strana)		
	SPDIF (optički izlaz) priključak (stražnji)		
	Stražnji AV (Audio/Video) priključak (stražnji)		
	Priključak za slušalice (bočni)		
	YPbPr Video priključak (stražnji)		
	USB priključak (bočni)		
	CI priključak (bočni)		
	Ethernet priključak (stražnji)		

Ukoliko želite priklučiti uređaj na televizor provjerite jesu li i televizor i uređaj isključeni prije priključivanja. Nakon priključenja, možete uključiti obje jedinice i koristiti ih.

Uključivanje/Isključivanje

Uključivanje televizora

Uključite strujni kabel u izvor el. energije poput zidne utičnice (220-240V AC, 50 Hz).

Za uključivanje televizora iz moda pripravnosti ili:

- Pritisnite gumb **pripravnost**, program +/- ili brojčani gumb na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite sredinu bočnog funkcijskog prekidača na televizoru te ga držite pritisnutim nekoliko sekundi, tada će se televizor prebaciti u mod pripravnosti.

Isključivanje televizora

Pritisnite gumb **Standby** (pripravan) na daljinskom upravljaču ili pritisnite sredinu bočnog funkcijskog prekidača na televizoru te ga držite pritisnutim nekoliko sekundi, tada će se televizor prebaciti u mod pripravnosti.

Za potpuno isključivanje TV uređaja, izvucite mrežni kabel iz mrežne utičnice.

Napomena: Kada se televizor prebac u način pripravnosti, LED svjetlo načina pripravnosti može treptjeti što znači da je aktivna funkcija poput načina pretvaranja u način pripravnosti, bezičnog učitavanja ili tajmera. LED svjetlo može trepeti i kada uključite televizor iz moda pripravnosti.

Tvorničke postavke

Priklikom prvog uključenja, pojavit će se izbornik za odabir jezika. Odaberite željeni jezik i pritisnite OK. U idućim koracima uputa za instalaciju podešite svoje preferencije pomoći strelcima i gumbu OK.

Na drugom zaslonu podešite preferencije države. U ovom trenutku, ovisno o odabranom Državi možda će se os tražiti podešavanje i potvrda PIN-a. Odabrani PIN ne može biti 0000. Ako se od was traži da morate unijeti broj PIN-a koji će se koristiti prilikom kasnijeg rukovanja izbornikom.

U ovom trenutku možete aktivirati opciju **mod prikazivanja u trgovini**. Ova opcija konfigurirat će postavke televizora za prikazivanje u trgovini, a ovisno o modelu televizora koji se koristi, podržane funkcije mogu se prikazati na vrhu zaslona u obliku trake s informacijama. Ova opcija namijenjena je samo za uporabu u trgovini. Preporučuje se odabrat mod **prikazivanje kod kuće** za uporabu u kućanstvima. Ova opcija bit će dostupna u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno** i može se naknadno uključiti/isključiti. Odaberite i pritisnite OK za nastavak.

Ovisno o modelu televizora i odabiru države u ovom trenutku može se pojaviti izbornik **postavke privatnosti**. Pomoću ovog izbornika možete podešiti privilegije privatnosti. Označite funkciju i pritisnite gumb sa strelcima lijevo ili desno za aktiviranje ili deaktiviranje. Pročitajte odgovarajuća objašnjenja prikazana na zaslonu za svaku označenu funkciju prije nego što izvršite bilo kakve promjene. Gumbi **program +/-** možete koristiti za pomicanje gore/dole za čitanje cijelog teksta.. U bilo kojem trenutku,

kasnije, možete promijeniti svoje preferencije u izborniku **Postavke>Postavke privatnosti**. Ako je opcija **internetska veza** deaktivirana tada će se preskočiti zaslon **mrežne/internetske postavke** i neće se prikazati. Ako imate bilo kakvih pitanja, pritužbi ili komentara u vezi s ovom politikom zaštite privatnosti ili njenom provedbom tada nas kontaktirajte na smartsecurity@vosshub.com.

Oznacite idući pritisnute gumb **OK** na daljinskom upravljaču za nastavak i tada će se prikazati izbornik **mrežne/internetske postavke**. Molimo, za konfiguraciju žičnog ili bežičnog povezivanja pogledajte dio **Povezivanje**. Ako želite da televizor troši manje energije u načinu pripravnosti tada možete deaktivirati opciju **način rada pripravnosti mreže** ako podešite na **isključeno**. Nakon završetka podešavanja označite idući i za nastavak pritisnite OK.

Na idućem zaslonu možete podešiti preferencije vrste emitiranih programa koji će se pretražiti, podešiti pretraživanje kodiranih kanala i vremensku zonu (ovisno o odabiru države). Uz to, možete podešiti tip emitiranja kao vaš omiljeni. Tijekom procesa pretraživanja prioritet će se dati odabranom tipu emitiranja, a popis njegovih kanala navest će se na vrhu popisa kanala. Kada završite označite idući i za nastavak pritisnite OK.

Odabir tipa emitiranja

Za uključivanje opcije vrste emitiranih programa označite ih i pritisnite OK. Označiti će se potvrdni okvir popredu odabranem opciji. Za isključivanje opcije pretrage uklonite označku iz potvrdnog okvira pritiskom na OK nakon fokusiranja na željenu opciju vrsta emitiranih programa.

Digitalna zračna antena: Ako je uključena opcija emitiranja **D. zračni signal** tada će televizor pretraživati digitalne zemaljske televizijske programe nakon završetka drugih početnih postavki.

Digitalna kabelska antena: Ako je uključena opcija emitiranja **D. kabelski signal** tada će televizor pretraživati digitalne kabelske programe nakon završetka drugih početnih postavki. Prije pokretanja pretrage pojavit će se poruka koja će vas pitati želite li izvršiti pretragu kabelske mreže. Ako odaberete Da i pritisnete OK možete odabrat **mrežu** ili na idućem zaslonu podešiti vrijednosti poput **frekvenciju**, **ID mreže** i **korak pretrage**. Ako odaberete Ne i pritisnete OK tada na idućem zaslonu možete podešiti **početnu frekvenciju**, **završnu frekvenciju** i **korak pretrage**. Kada završite označite idući i za nastavak pritisnite gumb OK.

Napomena: Trajanje pretraganja mijenjat će se ovisno o odabranom koraku pretraganja.

Satellit: Ako je uključena opcija emitiranja **satelitski signal** tada će televizor pretraživati digitalne satelitske programe nakon završetka drugih početnih postavki. Prije pretraživanja satelitskih programa trebate obaviti

određena podešavanja. Prvo će se pojaviti izbornik **tip antene**. Tip antene možete odabratи као **izravan**, **jednostruki satelitski kabel** ili **DiseqC sklopku** pomoću gumba lijevo ili desno. Nakon odabira tipa antene pritisnite **OK** za prikaz opcija za nastavak. Bit će dostupne opcije **nastavak**, **popis transpondera i LNB konfiguracija**. Postavke transpondera i LNB postavke možete promijeniti pomoću opcija odgovarajućeg izbornika.

• **Izravnı:** Ako imate jedan prijemnik koji je izravno spojen sa satelitskim antenom, odaberite ovaj tip antene. Za nastavak pritisnite **OK**. Na idućem zaslonu odaberite dostupni sateliti i pritisnite **OK** za pretraživanje usluga.

• **Jednostruki satelitski kabel:** Ako imate više prijemnika i sustav pojedinačnog satelitskog kabela tada odaberite ovaj tip antene. Za nastavak pritisnite **OK**. Konfiguraciju postavke slijedeći utepe u ovom slučaju.

Preporučujemo se koristiti izravno USB ulaz(e) televizora ako ćete spojiti USB tvrdi disk.

Napomena: Kada gledate medijske datoteke izbornik **preglednika medija** može prikazati najviše 1000 medijskih datoteka po mapi.

USB snimanje

Snimanje programa

VAŽNO: Prilikom upotrebe novog pogona USB tvrdog diska preporučujemo se prvo formatirati disk pomoću opcije televizora **Formatiraj disk** u izborniku **Televizor>Snimanje>Postavke**.

Za snimanje programa prvo trebate spojiti USB disk s televizorom, za to vrijeme televizor mora biti isključen. Potom, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja.

Za snimanje vaš USB pogon treba imati 2 GB slobodnog prostora i mora biti kompatibilan s USB 2.0. Ako USB pogon nije kompatibilan pojavit će se poruka o grešci.

Za snimanje programa koji dugo traju, poput filmova, preporučujemo se koristiti pogone USB tvrdog diska (HDD).

Snimljeni programi spremljeni su na priključeni USB disk. Ako želite, možete spremiti/kopirati snimke na računalu, međutim, te datoteke se neće moći reproducirati na računalu. Snimljeno možete samo reproducirati na televizoru.

Kod zadržane slike može se pojaviti odstupanje kod sinkronizacije glasa i mimmike. Snimanje radijskog sadržaja je podržano. Televizor može snimati programs u trajanju do deset sati.

Snimljeni programi podijeljeni su u partie od po 4GB. Ako brzina zapisa priključenog USB diska nije dovoljna, snimanje možda neće uspjeti , a funkcija zadržavanja žive slike pri snimanju možda neće biti moguća.

Za snimanje HD programa preporučujemo se koristiti USB pogon tvrdog diska.

Podataka. Neke vrste USB uređaja (npr. MP3 uređaji) ili pogoni USB tvrdog diska/memorijski štapići nisu kompatibilni s ovim televizorom. Televizor podržava formate diska FAT32 i NTFS, ali snimanje neće biti moguće na diskovima s NTFS formatom.

Uzastopnim pritiskanjem gumba **brzo premotavanje unaprijed** možete promjeniti brzinu funkcije sporog kretanja naprijed.

Postavke snimanja

Također, možete konfigurirati preferencije snimanja pomoću kartice **postavki** na izborniku **televizor>snimanje**. Označite karticu **postavke** pomoću gumba **lijevo** ili **desno** i pritisnite **OK**. Zatim odaberite željenu stavku podizbornika pomoću gumba **lijevo** ili **desno**.

Rani početak: Pomoći ove postavke možete podešiti vrijeme početka tajmera snimanja tako da počne ranije.

Završi kasnije: Pomoći ove postavke možete podešiti vrijeme početka tajmera snimanja tako da završi kasnije.

Maks. zadržavanje slike: Ova postavka omogućuje podešavanje maksimalnog trajanja snimanja zadržane slike. Dostupne opcije su aproksimirane i stvarno vrijeme snimanja može se promjeniti u praksi osim u emitiranju. Vrijednosti rezervirano i slobodnog prostora memorije promijenit će se u skladu s ovom postavkom. Pobrinuti se da imate dovoljno slobodnog prostora u protivnom trenutno snimanje neće biti moguće.

Automatsko odbacivanje: Možete podešiti tip **odbacivanja** na **Ništa**, **Najstarije**, **Najduže** ili **Najkraće**. Ako nije podešeno na **ništa**, tada opciju **nereproducirano** možete podešiti na **uključeno** ili **isključeno**. Ove opcije određuju preferencije za brišanje snimki kako bi se oslobodio prostor memorije za trenutnu snimanja.

Informacija o tvrdom disku: Možete vidjeti detaljne informacije o USB uređaju za pohranu spojenom na vaš televizor. Kartica **okraj** i **prvih 10** i **prvih 50** pomažu vam da odaberete postavke snimanja.

Formatiraj disk: Ovu opciju možete koristiti ako želite obrišati sve datoteke na priključenom USB uređaju za pohranu i prebaciti format disk-a na FAT32. Pritisnite gumb **OK** kada je označena opcija **Formatiraj disk**.

Nazlomu će se prikazati izbornik, a od vas će se tražiti unos PIN-a^(*). Nakon unos PIN-a prikazat će se poruka potvrde. Odaberite **Da** i pritisnite **OK** za početak formatiranja USB uređaja za pohranu. Odaberite **Ne** i za ponишtenje pritisnite **OK**.

(*) *Zadani PIN može se podestiti na 0000 ili 1234. Ako ste definirali PIN (trazi će se od vas ovisno o odabranoj državi) tijekom **Prve instalacije** tada koristite PIN koji ste definirali.*

VAŽNO: Formatiranje USB pogona izbrisat će SVE podatke na njemu i njegov sustav datoteka prebacit će se na FAT32. U većini slučajeva greška tijekom rada ispravit će se nakon formatiranja, ali vi će te izgubiti SVE svoje podatke.

Ako se na zaslonu pojavi poruka "Brzina bilježenja USB je presporez za snimanje" prilikom snimanja, probajte ponovo početi sa snimanjem. Ako vam se i dalje javlja ista poruka o grešci, moguće je kako USB

za vrijeme pretraživanja može se pojaviti poruka koja će vas pitati želite li sortirati kanale prema LCN^(*). Odaberite **Da** i pritisnite **OK** za potvrdu.

(*) LCN je sustav logičkog broja kanala koji organizira dostupne emisione kanale prema prepoznatljivom nizu kanala (ako je dostupno).

Napomena: Ne isključujete televizor za vrijeme pokretanja prve instalacije. Upamtite kako neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranu državi.

Reprodukcijska media putem USB ulaza
Na televizor možete priključiti 2.5" i 3.5" inčni (HDD s vanjskim napajanjem) vanjske pogone tvrdog diska ili USB memoriju pomoći USB ulazu na televizoru.

VAŽNO: Sigurnosno pohranite datoteke na uređaju za pohranu prije snimanja na televizor. Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenje ili gubitak

disk ne zadovoljava zahtijevanu brzinu. Pokušajte spojiti drugi USB disk.

Preglednik medija

Možete reproducirati glazbene i filmske datoteke i prikazati slikevene datoteke pohranjene na USB disku priključivanjem na televizor. Priklikujte USB disk na koji se nalazi strane televizora.

Nakon priključivanja USB uređaja za pohranu na televizor na zaslona će se prikazati izbornik **preglednika medija**. Sadržaju spojenog USB uređaja možete pristupiti u bilo kojem kasnijem trenutku na izborniku **Izvor**. Odaberite odgovarajuću opciju USB ulaza na ovom izborniku i pritisnite **OK**. Također možete pritisnuti gumb **Izvor** na daljinskom upravljaču i zatim odabirati datoteku po izboru i pritisniti **OK** za prikaz ili reprodukciju.

Željene postavke **preglednika medija** možete podešiti pomoći izbornika **Postavke**. Izborniku **postavke** možete pristupiti putem informative trake prikazane na dnu zaslona kada reproducirate datoteku videozapis ili audio-datoteku ili kad prikazuјete slikovnu datoteku. Ako je informativna traka nestala tada pritisnite gumb **Info**, označite simbol zupčanika na desnoj strani informative trake i pritisnite **OK**. Bit će dostupni izbornici **postavke slike**, **postavke zvuka**, **postavke preglednika medija** i **opcija**. Sadržaj ovih izbornika može se promijeniti u skladu s trenutno otvorenim tipom otvorene medijske datoteke. Prilikom reprodukcije audio-datoteke bit će dostupan samo izbornik **postavki zvuka**.

Rukovanje modom petlja/nasumično	
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte	Sve datoteke na popisu kontinuirano će se reproducirati po izvornom redoslijedu
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte	Isti zapis koji će se neprekidno reproducirati (ponavljati)
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte	Sve datoteke na popisu reproducirat će se jednom prema nasumičnom redoslijedu
Pokrenite reprodukciju i aktivirajte	Sve datoteke na popisu kontinuirano će se reproducirati po istom nasumičnom redoslijedu

Za korištenje funkcija na informativnoj traci označite simbol funkcije i pritisnite **OK**. Za promjenu statusa funkcije označite simbol funkcije i pritisnite **OK** onoliko puta koliko je to potrebno. Ako je simbol označen crvenim krizmom to znači da je deaktiviran.

FollowMe TV

Pomoći mobilnog uređaja možete prenositi trenutno emitirani program sa vaše pametne televizije putem **FollowMe TV** funkcije. Instalirajte odgovarajući Smart Center aplikaciju za vaš mobilni uređaj. Pokrenite aplikaciju.

Za više informacija o korištenju ove funkcije pogledajte upute aplikacije koju koristite.

Napomena: Ovisno o modelu vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Ova aplikacija možda nije kompatibilna sa svim mobilnim uređajima. HD kanali nisu podržani, a ova uređaja moraju biti spojena na istu mrežu. Ova funkcija radi samo na izvoru televizora.

CEC

Ova funkcija omogućava upravljanje uređajima s aktiviranim CEC-om koji su spojeni putem HDMI priključka pomoći daljinskog upravljača televizora.

Opcija **CEC** u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno** treba se prvo podešiti na **Aktivirano**. Pritisnite gumb **Izvor** i odaberite HDMI ulaz spojenog CEC uređaja s izbornika **Popis izvora**. Kada se spoji novi CEC uređaj on će se prikazati na popisu u izborniku izvora i to naveden pod svojim imenom, a ne pod imenom spojenog HDMI priključka (poput DVD player, recorder 1, itd.)

Daljinski upravljač televizora automatski može izvršiti glavne funkcije nakon odabira spojenog HDMI izvora. Za prekidanje ovog postupka i za ponovno upravljanje televizorom pomoći daljinskog, pritisnite i držite pritisnut gumb "0-nula" na daljinskom upravljaču u trajanju od 3 sekunde.

CEC funkcionalnost možete daktivirati podešavanjem odgovarajuće opcije u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatno**.

Televizor podržava funkciju ARC(Audio Return Channel). Ova funkcija je audio poveznica čiji je cilj zamjeniti druge kable između televizora i audio sustava (sustav A/V prijemnika ili zvučnika).

Kada je aktivna opcija ARC tada će televizor prigušiti svoje ostale izlaze zvuka, osim utičnice za slušalice, automatski, a gumbi upravljanja glasnoćom su usmjereni za spajanje audio uređaja. Za aktiviranje ARC-a opciju **izlaz zvuka** u izborniku **postavke>zvuk** podešite kao **HDMI ARC**.

Napomena: ARC je podržan samo putem HDMI2 ulaza.

Upravljanje audio sustavom

Omogućuje korištenje audio pojačala/prijemnika zajedno s televizorom. Glasnoća se može kontrolirati pomoći daljinskog upravljača televizora. Za aktiviranje ove funkcije opciju **izlaz zvuka** u izborniku **postavke>zvuk** podešite kao **HDMI ARC**. Kada je odabrana opcija **HDMI ARC** tada će se opcija **CEC** automatski podešiti kao **aktivirana**, ako već nije podešena. Prigušit će

se zvuk zvučnika televizora, a zvuk izvora gledanog programu emitirat će se iz spojenog zvučnog sustava.

Napomena: Audio uređaj treba podržavati funkciju upravljanja audio-sustavom.

E-priručnik

Upute za funkcije televizora možete pronaći u E-priručniku.

Za pristup e-priručniku uđite u izbornik **postavke**, odaberite **priručnici** i pritisnite **OK**. Za brzi pristup pritisnite gumb **Izbornik**, a zatim gumb **Info**.

Pomoći gumba sa strelicama odaberite željenu kategoriju. Svaka kategorija sadrži različite teme. Odaberite temu i pritisnite **OK** za čitanje uputa.

Za zatvaranje zaslona E-priručnika pritisnite gumb **Izlaz** ili **Izbornik**.

Napomena: Ovisno o modelu vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Sadržaj E-priručnik može se uvelike razlikovati od modela do modela.

Sadržaj izbornika postavki

Sadržaj izbornika slike

Mod	Mod slike možete izmjeniti tako da udovoljava vašim željama ili zahtjevima. Mod slike može se postaviti kao jednu od ovih opcija: Kino , Igra (opcija), Sportovi , Dinamičan i Prirodno .
Kontrast	Podešavanje vrijednosti osvjetljenja i potamnjena zaslona.
Svjetlina	Podešava vrijednost osvjetljenja zaslona.
OštRNA	Podešavanje vrijednosti oštrene prikaza objekata koji se vide na ekranu.
Boja	Podešavanje vrijednosti boja njihovim prilagodavanjem.
Ušteda energije	Za podešavanje uštede energije na prilagođeno , minimum , srednje , maksimum , automatsko , zaslон isključen ili isključeno . <i>Napomena:</i> Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o odabranom modu.
Pozadinsko osvjetljenje	Ova postavka kontrolira razinu pozadinskog osvjetljenja. Ova opcija bit će dostupna kada je ušteda energije podešena na prilagođeno . Označite i pomoću gumba sa strelicama lijevo/desno podešite.
Zoom Slike	Podešavanje željenog formata veličine slike.
Pomak slike	Ova opcija može biti dostupan ovisno o postavci zumiranje slike . Označite i pritisnite OK , zatim pomoću gumba sa strelicama pomaknite sliku prema gore ili dolje.
Virtualni HDR	Virtualna HDR funkcija koja manipulira bojom, zasićenosti i dinamičkim kontrastom u bilo mijenja sliku standardnog dinamičkog raspona u sliku visokog dinamičkog raspona. Za aktivaciju podesite na isključeno .
Napredne postavke	
Dinamički kontrast	Omjer dinamičkog kontrasta možete podešiti na željenu vrijednost.
Temperatura boje	Postavljanje željene vrijednosti temperature boje. Dostupne opcije su Hladna , Normalna , Topla i Prilagođena .
Bijela točka	Ako je opcija Temperatura Boje podešena na Prilagođeno tada će ova opcija biti dostupna. Povečajte "toplinu" ili "hlađnoci" slike pritiskom na gumbu lijevo ili desno.
Izdjednačavanje najsvjetlijih dijelova slike (blue stretch)	Funkcija poboljšanja bijele boje koja čini bijelu boju „hlađnjom“ kako bi slika bila jasnija. Za aktivaciju podešite na isključeno .
Micro Dimming (mikro prigušivanje)	Dostupne su opcije slabo , srednje , jako i isključeno . Kada je mikro prigušivanje aktivno ono će naglasiti kontrast manjeg područja svake definirane zone.
Redukcija Šuma	Ako je signal slab i slika ima šumove, smanjite šum pomoću postavke Redukcija Šuma .
Uklanjanje obrisa	Dostupne su opcije slabo , srednje , jako i isključeno . Kada je uklanjanje obrisa aktivno ono će smanjiti efekte obrisa kod sadržaja niske rezolucije i kod usluga automatskog prijenosa.
Mod filma	Filmovi snimljeni s različitim brojem kadrova po sekundi u usporedbi s običnim televizijskim programima. Uključite ovu funkciju kada gledate filmove za jasni prikaz brzih scena.
Boja kože	Boja tema može se mijenjati između -5 i 5.
Promjena boje	Prilagodava željenu rijansu boje.

Ovu opciju možete koristiti za podešavanje raspona boja prikazanih na televizijskom zaslounu. Kada je podešeno na **isključeno**, boje se podešavaju u skladu s izvornim signalom. Kada je podešeno na **isključeno**, maksimalni kapacitet moja televizora koristi se každan postavka (preporučena je).

Napomena: Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o modelu uređaja i njegovim funkcijama.

HDMI kompletan spektar Ova opcija bit će vidljiva prilikom gledanja iz HDMI izvora. Ovu funkciju možete koristiti za pojednostavljanja zaslona.

Resetiranje Resetira postavke slike na tvornički zadane vrijednosti (osim moda **Igra**).

PC položaj Pojavljuje se samo kada je ulazni izvor podešen na VGA/PC.

Automatski položaj Ako slika nije centrirana u VGA modu koristite ovu opciju za automatsko podešavanje položaja slike. Za pokretanje automatskog podešavanja pritisnite OK.

H položaj Ova stavka slike pomiče vodoravno udesno ili uljevo na zaslounu.

V položaj Ova stavka pomiče sliku okomito prema gore ili dolje na zaslounu.

Dot Clock - uklanjanje okomitih crta Prilagodavanje uklanjanja okomitih crta (Dot Clock) ispravlja smetnje koje se javljaju kao okomite crte u prezentacijama s dosta crta što su radni listovi, odjeljici ili tekst s malim slovima.

Faza Ovisno o ulazu izvora (računalno itd.) na zaslounu možete vidjeti zamagljivu sliku ili sliku sa snijegom. Pomoći principa pokušaj i greške koristeći se fazom možete pokušati dobiti jasniju sliku.

*Dok je aktiviran VGA (PC) mod, pojedine stavke u izborniku **Slike** neće biti dostupne. Umjesto toga, postavke modu VGA dodat će se postavkama **slike** u računalnom modu.*

Sadržaj izbornika zvuka

Dolby Audio	Dostupne su opcije pametno , film , glasba , vijesti i isključeno . Za deaktiviranje podešite na isključeno . <i>Napomena:</i> Neke stavke u izborniku zvuk bit će zasivenje i neće biti dostupne ako se podeše na opciju različit od isključeno .
Surround zvuk	Surround zvuk može uključiti ili isključiti .

Izlaz zvuka	Postaviti prednost izlaza zvuka. Bit će dostupne opcije TV , S/PDIF , HDMI ARC , samo slušalice i izlaz samo za slušalice (lineout) . Neće biti izlaza zvuka osim kroz izabrane opcije i utičnice za slušalice. Upamtite kako, ako je ova opcija podešena na opciju samo slušalice , zvučnici televizora će se prigušiti kada su uključene negativne slušalice. Prilikom priključivanja vanjskog pojačala na televizor pomoći utičnicu za slušalice, ovu opciju možete podešiti kao izlaz za slušalice . Ako je podešeno na izlaz za slušalice , izlaz iz utičnice slušalice bit će podešen na maksimum što može izazvati oštećenje sluge. Ako je odabrana HDMI ARC opcija, CEC funkcija bit će omogućena. <i>Napomena:</i> Ovisno o odabranim opcijama, neke od stavki izbornika zvuka pojavit će se kao zatamnjene i neće biti dostupne.
--------------------	---

AVL (automatsko ograničenje glasnoće)	Podešava fiksnu razinu zvuka između programa. Ako je stavka izbornika Dolby Audio podešena na opciju različitu od isključeno tada će se promijeniti i opcija postavke AVL . Dostupne su opcije automatski , noć , normalno ili isključeno . U automatskom modu televizor će se automatski prebaciti na normalni ili noćni mod ovisno o informacijama o trenutnom vremenu. Ako informacije o vremenu nisu dostupne, ova opcija uvijek će raditi kao normalna . Što se televizor privi put prebací u noćni mod nakon podešavanja ove opcije kao automatske , na zaslounu će se pojaviti informacijska traka. Molimo, upamtite kako u usporedbi s normalnim modom noćni mod omogućuje agresivnu kontrolu dinamičke kompresije koja je prikladna za tiške okruženja.
Napredne postavke	

Ekvilajzer	Odabir moda ekvalizatora. Prilagođene postavke mogu se podešiti samo u korišničkom modu.
Pojačanje basa	Kontrolira razinu pojačanja basa. Za podešavanje koristite gumb lijevo ili desno.
Mod zvuka	Možete odabrat mod zvuka (ako to podržava kanal koji gledate).
Digitalni izlaz	Postavlja tip vanjskog digitalnog audio signala.
Slušalice	Podešavanje glasnoće u slušalicama. Ova opcija neće biti dostupna ukoliko opcija izlaz zvuka nije podešena na izlaz za slušalice (lineout). Molimo, prije uporabe slušalice provjerite je li glasnoća u slušalicama podešena na nizu razinu radi sprečavanja oštećenja slaha.
Balans	Postavlja uravnoteženost zvuka. Ova će se značajka aktivirati ako je opcija izlaz zvuka postavljena na TV ili Samo slušalice . Stavka uravnoteženosti prilagodava razinu ravnoteže zvučnika TV-a i slušalica zajedno.
Resetiranje	Resetira neke od postavki zvuka na tvorničke postavke.

Sadržaj izbornika mreže

Tip mreže	Deaktivirajte mrežnu vezu ili promjenite tip mreže.
Traži bežične mreže	Pokrenuti pretragu bežičnih mreža. Ova opcija dostupna je samo ako je Tip mreže podešen na bežični uređaj .
Odseljanje	Za brišanje spremjelog profila bežične mreže označite ovu opciju i pritisnite OK . Ova opcija neće biti dostupna ako niste spremili svoj profil bežične mreže. Za više informacija pogledajte dio povezivost .
Pritisnite WPS na wifi routeru	Ako vaš modem/router ima WPS tada se možete izravno spojiti na njega putem ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite OK . Idite do svog modema/routera i pritisnite gumb WPS za uspostavu veze. Ova opcija dostupna je samo ako je Tip mreže podešen na bežični uređaj .
Brzi internetski test	Započnete test brzine i provjerite širinu frekvencijskog pojasa veze. Po završetku testa rezultat će se prikazati na zaslonu.
Napredne postavke	Mjenja IP i DNS konfiguracije televizora.
Način rad pripravnosti mreže	Aktivirajte ili deaktivirajte ovu funkciju podešavanjem na Uključeno ili Isključeno .
<i>Napomena:</i> Za više informacija o opcijama ovog izbornika pogledajte dio Povezivost .	

Sadržaj instalacijskog izbornika

Automatsko pretraživanje kanala (ponovno podešavanje)	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. D. zračni signal: Pretražuje i pohranjuje zračne DVB stанице. D. kabelski signal: Pretražuje i sprema kabelske DVB kanale. Analogna: Pretražuje i pohranjuje analogne stанице. Satelite: Pretražuje i pohranjuje satelitske stанице.
Ručno pretraživanje kanala	Ova funkcija može se koristiti za izravan unos kanala.
Pretraživanje mreže	Pretražuje povezane kanala u sustavu emitiranih kanala. D. zračni signal: Pretražuje televizijske kanale koji se emitiraju zrakom. D. kabelski signal: Pretražuje televizijske kanale koji se emitiraju prestdozvom kabelske mreže. Satelite: Pretražuje televizijske kanale koje emitiraju satelite.
Analogno fino ugadanje	Ovu postavku možete koristiti za podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako su analogni kanali pohranjeni i ako kanal koji trenutno gledate nije analogni kanal.
Postavke satelitske antene	Prikaz postavki satelita. Popis satelita: Prikazivanje dostupnih satelita. Možete Dodati , Izbrišati satelite ili Urediti postavke satelita na popisu. Instalacija antene: Možete promijeniti postavke satelitske antene i/ili pokrenuti pretraživanje satelita.

Postavke instalacije (dodatakno)	Prikazivanje izbornika postavki instalacije. Način pretraživanja u načinu pripravnosti(*) : Dok je u modu pripravnosti televizor će pretražiti nove kanale ili kanale koji nedostaju. Prikazat će se novopravljeni kanali. Ažuriranje dinamičkog kanala (*) : Ako je ova opcija podešena na aktivirano promjene emitiranih kanala poput frekvencije, naziva kanala, jezika podnaslova, itd automatski će se primijeniti tijekom gledanja. (*) Dostupnost ovisi o modelu.
Briši popis usl.	Pomoću ove postavke izbrisite spremljene kanale. (*) Ova postavka vidljiva je samo ako je opcija država postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku.
Odaberite aktivnu mrežu	Ova postavka omogućuje vam odabir samo onih emitiranih kanala koji su u okviru odabrane televizijske kuće, a koji će se pojaviti na popisu kanala. Ova funkcija dostupna je samo ako je opcija države podešena na Norvešku.
Informacije o signalu	Stavku ovog izbornika možete koristiti za praćenje informacija povezanih sa signalom poput razine/kvalitete signala, naziva mreže itd. za dostupne frekvencije.
Tvorničke postavke	Brisanje svih pohranjenih kanala i postavki, vraćanje tvorničkih postavki televizora.

Sadržaj izbornika sustava	
Uvjetovani pristup	Kontrolirati modul uvjetnog pristupa kada postoji.
Jezik	Možete podesiti razne jezike ovisno o televizijskoj kući koja emitira program ili državi.
Postavke privatnosti (*)	Upozorjavaju postavkama privatnosti pametnog televizora koje su povezane s aplikacijama. Pritisnite OK za ulazak u izbornik i podešavanje u skladu s vašim preferencijama.
Roditeljski nadzor	Za izmjenu kontrole pristupa trebate unijeti ispravnu lozinku. U ovom izborniku možete jednostavno podešiti zaključavanje izbornika, dobro zaključavanje, blokadu za djecu ili smjernice . Također, možete podesiti novi PIN ili promijeniti zadani CICAM PIN pomoću s lini povezanim opcijama. <i>Napomena:</i> Neke opcije izbornika možda neće biti dostupne ovisno o odabiru države prilikom prve instalacije . Zadani PIN može se podešiti na 0000 ili 1234. Ako ste definirali PIN frazit će se od vas ovisno o odabranj državi tijekom prve instalacije tada koristite PIN koji ste definirali.
Datum/Vrijeme	Podesava datum i vrijeme.
Izvori	Urediši nazive, aktivirajte ili deaktivirajte odabrane opcije izvora. Za HDMI izvore dostupne su opcije Uobičajeno, Napredno i Deaktivirano . Opcije Uobičajeno i Napredno utječu na postavke boje odabranog HDMI izvora. Za gledanje slika 4K rezolucije s HDMI izvora postavke povezanog izvora treba podešiti na Napredno ako je spojeni uredaj kompatibilan s HDMI 2.0 i novije verzije. Podesite kao Uobičajeno ako je spojeni uredaj kompatibilan s HDMI 1.4. Adekvatno podešite ili deaktivirajte povezani HDMI izbor podešavanjem na deaktivirano .
Pristupačnost	Prikazuje opcije pristupačnosti televizora.
Nagluhe osobe	Aktivacija svih posebnih funkcija emitiranih od strane televizijske kuće.
Audio opis	Narativna snimka reproducirat će se za gledatelje koji su slijepi ili imaju problema s vidom. Pritisnite OK za prikaz svih dostupnih opcija izbornika audio opis . Ova funkcija je dostupna samo ako televizijske kuće koje emitiraju programe podržavaju. <i>Napomena:</i> Funkcija audio opis nije dostupna u modu snimanja ili zadržane slike.
Poboljšanje jasnoće govora	Ova funkcija omogućava opcije naknadne obrade zvuka za poboljšanje jasnoće govora Bit će dostupne opcije isključeno, slabo, srednje i jako . Podesite u skladu sa svojim preferencijama. <i>Napomena:</i> Ova funkcija je učinkovita samo ako je ulazni format zvuka AC-4 i primjenjuje se na izlazni zvučnik televizora.
Netflix	Ako vaš televizor podržava ovu funkciju tada možete vidjeti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix. <i>(*) ESN broj je jedinstveni ID broj za Netflix, kreiran posebno za identifikaciju vašeg televizora.</i> <i>Napomena:</i> Za prijenos 4K videozapisa potrebna je internetska veza s minimalnim brzinom od 25Mbps - na primjer vide informacija o zahtjevima za prijenos 4K sadržaja možete pronaći na Netflix internetskim stranicama (https://help.netflix.com/en/node/13444). Kada započnete s prijenosom video-sadržaja putem interneta analizat će se kvaliteta vaše veze te će trebati neko vrijeme da se prepozna puna HD ili 4K kvaliteta ili to nedostat moguće u slučaju sporije veze. Trebate provjeriti svojstva vaše internetske veze kod vašeg pružatelja internetskih usluga ako sami niste sigurni koji su to podaci.
Postavke uređaja	
CEC	Pomoći ove postavke možete potpuno aktivirati ili deaktivirati CEC funkcionalnost. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijelo ili desno .
CEC automatsko uključivanje	Ova funkcija omogućava spojomn HDMI-CEC kompatibilnom uređaju uključivanje televizora i automatsko prebacivanje na njegov ulazni izvor. Za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pritisnite gumb lijelo ili desno .
Dodatano	Prikazuje opcije drugih postavki televizora.
Vrijeme Prikaza	Mjenja vrijeme trajanja zaslona izbornika.
Svjetlo za opciju počeka	Ako je podešeno na isključeno tada LED svjetlo pripravnosti neće svijetliti kada je televizor u modu pripravnosti.
HBBTV (*)	Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati podešavanjem na Uključeno ili Isključeno .

Obnova softwera-a	Osigurava najnoviju verziju firmwarea na televizoru. Za prikaz opcija izbornika pritisnite OK.
Primjena Verzija	Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Mod podnaslova	Ova opcija koristi se za odabir moda podnaslova koji će biti vidljiv na zaslonu (DVB podnaslov / teletext podnaslov) kad su oba dostupna. Zadani je DVB podnaslov. Ova funkcija dostupna je samo ako je opcija države podešena na Norvešku.
Auto napajanje isključeno	Podesite Željeno vrijeme kada će se televizor automatski prebaciti u mod pripravnosti kada se ne koristi. Ova opcija se može podešiti na vrijeme od 1 do 8 sati u intervalima od 1 sat. Ovu funkciju možete deaktivirati podešavanjem na isključeno .
Biss ključ	Biss je sustav kodiranja satelitskog signala koji se koristi za neke prijenose. Ako trebate unijeti Biss ključ za emitirani program to možete uraditi pomoću ove postavke. Označite Biss ključ i pritisnite OK za unos ključeva za željeni emitirani program.
Mod Prikazivanja u Trgovini	Ovaj mod odaberite za prikazivanje u trgovini. Kad je aktiviran mod prikazivanja u trgovini neke stavke televizijskog izbornika neće biti dostupne.
AVS (Audio-video dijeljenje)	Funkcija AVS omogućuje vam dijeljenje datoteka pohranjenih na vašem pametnom telefonu ili tablet računalu. Ako imate kompatibilni pametni telefon ili tablet računalo te instalirani odgovarajući softver tada možete dati/reproducirati fotografije na televizoru. Za više informacija vidjeti upute softvera za dijeljenje.
Mod uključenog napajanja	Ova funkcija podešava postavke moda uključivanja. Dostupne su opcije zadnje odabranou i pripravnost .
Virtualni daljinski upravljač	Aktivira ili deaktivira funkciju virtualnog daljinskog upravljača.
Prikaz svih kolačića (*)	Prikazuje sve spremljene kolačiće.
Brisanje svih kolačića (*)	Briše sve spremljene kolačiće.
OSS	Prikazuje informacije o licenciji softvera otvorenog koda.
Ne prati	Pomoću ove opcije možete podešiti preferenciju praćenja za usluge HbbTV-a.
Prioritet aplikacije	Pomoću ove opcije možete podešiti preferencije prioriteta između aplikacija za emitiranja i CICAM AppMII aplikacija. Ako je CICAM umetnut u televizor, a dolazi do pojave nadmetanja između aplikacija tada se prioritet daje odabranom tipu aplikacije.

(*) Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o modelu televizora i državi odabranog prilikom **prve instalacije**.

Općenito o rukovanju televizorom

Rukovanje popisom kanala

Televizor sortira sve spremljene postaje u Popis kanala. Pomoću opcija popisa kanala možete uredavati popis kanala, postaviti favorite ili aktivne stаницe koje će se pojaviti na popisu. Pritisnite gumb **OK** za otvaranje popisa kanala. Kanale na popisu možete filtrirati ili izvršiti napredne promjene na trenutnom popisu pomoću opcija kartica **filtar i uredi**. Odaberite željeni karticu i pritisnite **OK** za prikaz dostupnih opcija.

Za dodavanje kanala kojeg trenutno gledate na izbornik **početnog zaslona** označite opciju **dodataj na početni zaslon** na kartici uredi u izborniku **kanali** i pritisnite OK.

Upravljanje popisima favorita

Možete kreirati različite popise koji sadrže vaše omiljene kanale. Pristupite izborniku **televizor>kanali** ili pritisnite gumb **OK** za otvaranje izbornika **kanali**. Označite karticu **uredi** i pritisnite **OK** za prikaz opcija uredavanja i odaberite opciju **Postavi/ukloni oznaku s kanala**. Odaberite željeni kanal s popisa pritiskom na gumb **OK** dok je kartica označena. Možete napraviti višestrukre dodatke. Također, možete se koristiti i saopcijem **Postavi/ukloni oznaku sa svih** i odabratiti sve kanale na popisu. Zatim, pritisnite gumb **natrag/povratak** za povratak na opcije izbornika uredi. Odaberite opciju **dodataj/ukloni favorite** i ponovno pritisnite gumb **OK**. Prikazat će se opcije popisa omiljenih kanala. Opciju **Željenog popisa** podešite na **uključeno**. Odabranu karticu dodat će se na popis. Za uklanjanje jednog ili više kanala s popisa favorita slijedite iste korake i podešite opciju **Željenog popisa** na **isključeno**.

Možete koristiti funkciju u izborniku **kanali** za trajno filtriranje kanala na popisu kanala u skladu sa vašim preferencijama. Na primjer, korištenjem opcije **filtriraj** možete podešiti jedan od četiri popisa vaših favorita koji će se prikazati svaki put kada se otvoriti popis kanala. Odabranje opcije filtriranja prikazat će se na vrhu zaslona izbornika **kanali**.

Konfiguriranje postavki kontrole pristupa

Opcije izbornika **kontrole pristupa** mogu se koristiti za kako bi se korisnicima zabranilo gledanje određenih programa, kanala ili uporaba izbornika. Ove postavke nalaze se u izborniku **Postavke>Sustav>Kontrola pristupa**.

Za prikaz opcija izbornika kontrole pristupa, treba upisati PIN. Nakon kodiranja ispravnog PIN-a, prikazat će se izbornik **Kontrole pristupa**.

Zaključavanje izbornika: Ova postavka aktivira ili deaktivira pristup svim izbornicima ili instalacijskim izbornicima televizora.

Dobro zaključavanje: Ako je ova opcija podešena televizor dobiva informacije o dobroj zaštiti od televizijske kuće, a ako je ta dobra zaštita onemogućena, zabranjuje pristup tom kanalu.

Napomena: Ako je prilikom **prve instalacije** opcija **država podešena na Francusku, Italiju ili Austriju**, vrijednost **dobrog zaključavanja** bit će, kao **zadana vrijednost**, podešena na **18 godina**.

Blokada za djecu: Ako se ova opcija podeši na **uključeno** televizorom će se moći upravljati samo pomoću daljinskog upravljača. U tom slučaju gumbi na televizoru neće raditi.

Zaključavanje internetskog preglednika: Ako je ova opcija podešena na **UKLJUČENO** tada će se deaktivirati aplikacije koje koriste internet. Podesite na **ISKLJUČENO** i ponovno pustite ove aplikacije.

Postavi PIN: Definirni novi PIN broj.

Zadani CICAM PIN: Ova opcija pojavit će se zasivljena ako niti jedan CI modul nije umetnut u CI tvor televizora. Zadani PIN CI CAM-a možete promijeniti pomoću ove opcije.

Napomena: Zadani PIN može se podešiti na **0000 ili 1234**. Ako ste definirali PIN (trazi se će se ovisno o odabranoj državi) tjemko **Prije instalacije** tada kartica **PIN** će se definirati. Neke funkcije možda neće biti dostupne ovisno o modelu i/ili državi odabranoj tjemko **prve instalacije**.

Elektronički programski vodič

Pomoću funkcije elektroničkog programskog vodiča televizora možete pretraživati raspored događanja na trenutno instaliranim kanalima popisa kanala. O televizijskom kucu oviši hoće li ova funkcija biti podržana ili ne.

Za pristup programskom vodiču pritisnite gumb **vodič** na daljinskom. Također, možete koristiti opciju **vodič** na izborniku televizora.

Dostupna su 2 različita tipa prikaza rasporeda, **vremenski raspored** i **trenutni/sljedeći**. Za prebacivanje između ovih prikaza označite karticu s nazivom odgovarajućeg prikaza na gornjoj strani zaslona i pritisnite OK.

Korisite se gumbe sa strelicama za navigaciju popisom programa. Pomoću gumba **Natrag/Povratak** koristite se opcijama kartice na gornjoj strani zaslona.

Vremenski raspored

U ovoj opciji prikaza sva događanja navedenih kanala prikazani su u vremenskom slijedu. Pomoću gumba sa strelicama možete se kretati popisom događanja. Označite događanje i pritisnite **OK** za prikaz opcija izbornika događanja.

Pritisnite gumb **Natrag/povratak** za upotrebu dostupnih opcija kartice. Za prikaz filtriranih opcija označite karticu **Filtar** i pritisnite **OK**. Za promjenu prikaza označite **trenutni/sljedeći** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **prihodni dan** i **idući dan** za prikaz događaja prethodnog i idućeg dana.

Označite karticu **Dodatao** i pritisnite **OK** za pristup donjim opcijama.

Oznáčavanje žanra: Prikazivanje izbornika označi žanr. Odaberite žanr i pritisnite gumb **OK**. Događanja koja u programskom vodiču odgovaraju odabranom žanru bit će označeni.

Pretraživanje vodiča: Prikaz opcija pretraživanja. Pomoću ovih opcija možete pretraživati bazu podataka programskog vodiča u skladu s odabranim kriterijima. Podudarni rezultati navest će se na popisu.

Trenutno: Prikazuje trenutni događaj na označenom kanalu.

Zumiranje: Označite i pritisnite **OK** tza prikaz događaja u većem vremenskom intervalu.

Sada/slijedeće na raspoloženju

(*) Kod ove opcije popisu će se prikazati samo trenutna i sljedeća događanja kanala navedenih na popisu. Pomoću gumba sa strelicama možete se kretati popisom događanja.

Pritisnite gumb **Natrag/povratak** za upotrebu dostupnih opcija kartice. Za prikaz filtriranih opcija označite karticu **Filtar** i pritisnite **OK**. Za promjenu prikaza označite **vremenski raspored** i pritisnite **OK**.

Opcije događaja

Gume sa strelicama koristite za označavanje događaja te pritisnite gumb **OK** za prikaz izbornika **Opcije**. Dostupnu su sljedeće opcije.

Odabir kanala: Pomoću ove opcije možete prebaciti na odabrani kanal kako biste ga gledali. Programski vodič će se zatvoriti.

Više informacija: Prikaz detaljnih informacija o odabranim događajima. Pomoću gumba sa strelicama gore i dolje krećite se kroz tekst.

Tajmer za događaj / Brisanje tajmera za događaj: Odaberite opciju **Podesi tajmer događaja** i pritisnite **OK**. Možete podešiti tajmer za buduće događaje. Za ponistjenje već podešenog tajmera, označite događaj i pritisnite gumb **OK**. Zatim odaberite opciju **Brisanje tajmera za događaj**. Tajmer će se otazarati.

Snimanje / Brisanje snimlja. **Tajmer:** Odaberite opciju **Snimanje** i pritisnite gumb **OK**. Ako će se događaj emitirati u budućnosti on će se dodati na popis **Tajmera** kao program koji se treba snimiti. Ako se odabran događaj emitira u tom trenutku snimanje će odmah početi.

Za ponistavanje već podešenog tajmera snimanja, označite događaj i pritisnite **OK** da odaberite opciju **Obrisni snimanje**. **Tajmer**. Tajmer snimanja će se ponistiti.

VAŽNO: Kad je televizor isključen na njega priključite USB disk. Potom, trebate isključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja.

Napomena: Ne možete se prebaciti na drugi kanal kada je aktivirano snimanje ili tajmer na trenutnom kanalu.

Nije moguće podešiti tajmer ili snimanje za dva ili više pojedinačna događaja u istom vremenskom intervalu.

Teletest usluge

Za ulaz pritisnite gumb **Tekst**. Ponovo pritisnite i aktivirajte miks mod, koji vam omogućuje istovremeni prikaz teletest stranice i emitirani televizijski program. Za izlaz pritisnite još jednom. Ako je dostupno dijelovi stranice teletesta označeni su bojam što znači da se mogu odabrat tipkama u boji. Pratite upute prikazane na zaslonsku.

Digitalni teletest

Za prikaz digitalnih teletest informacija pritisnite gumb **Tekst**. Koristite gume u boji, gume pokazivača te gumb **OK**. Nastavite rad razlikujte se ovisno o sadržaju digitalnog teletesta. Pratite upute prikazane na zaslonsku digitalnog teletesta. Kada se ponovo pritisne gumb **Tekst** televizor se vraća na normalan način emitiranja.

Nadogradnja softvera

Na televizor ima mogućnost automatski pronaći i ažurirati firmare putem emitiranog signala ili interneta.

Pretraživanje nadogradnji softvera preko korisničkog sučelja

Na glavnom izborniku odaberite **Postavke>Sustav a zatim Dodatno**. Pomaknite se na **nadogradnju softvera** i pritisnite gumb **OK**. Zatim odaberite stavku **Pretraži nadogradnje** i pritisnite gumb **OK** za provjeru postoje li nove nadogradnje softvera.

Ako se pronađe nova nadogradnja, počinje njezinu preuzimanje. Kada se završi preuzimanje prikazat će se upozorenje tada pritisnite gumb **OK** za dovršenje procesa nadogradnje softvera i za ponovno pokretanje televizora.

Pretraživanje u 3 sata ujutro i nadogradnja

Televizor će tražiti nove nadogradnje u 03:00 sata, aako opcija **automatsko pretraživanje** podešena na **aktivirano** i ako je televizor priključen na zračnu antenu ili internet. Ako je novi softver pronađen i uspešno preuzet instalirat će se prilikom sljedećeg uključivanja televizora.

Napomena: Ne isključujte strujni kabel dok svjetlo treperi tijekom postupka ponovnog pokretanja sustava. Ako se televizor ne uključi nakon nadogradnje isključite televizor na dve sekunde te ga ponovo uključite.

Svi zadržani automatski se upravljaju. Ako se obavlja pretraživanje i ne pronađe se ni jedan softver tada je ono trenutna verzija.

Rješavanje problema i savjeti

Televizor se ne uključuje

Provjjerite je li utikač strujnog kabla na siguran način uključen u zidnu utičnicu. Pritisnite gumb uključivanje/isključivanje na televizoru.

Loša slika

• Provjerite jeste li ispravno fino podešili televizor.

- Slab signal može izazvati iskrivljenu sliku. Provjerite antenske priključke.
- Ako ste ručno vršili fino podešavanje, provjerite jeste li unijeli ispravnu frekvenciju kanala.

Nema slike

- Televizor ne prima signal. Provjerite je li odabran pravilan ulazni izvor.
- Je li antena ispravno spojena?
- Je li antenski kabel možda oštećen?
- Jesu li korišteni prikladni utikači za spajanje antene?
- Ako niste sigurni, obratite se prodavaču.

Nema zvuka

- Povjerite je li zvuk televizora prigušen. Za provjeru pritisnite gumb **Prigušeno** ili pojačajte glasnoću.
- Zvuk može dolaziti samo iz jednog zvučnika. Provjerite postavke balansa zvuka u izborniku zvuka.

Daljinsku upravljač - ne radi

- Baterije su se možda istrošile. Zamjenite baterije.
- Baterije su možda umetnute neispravno. Pogledajte dio „Umetanje“ baterija u daljinski upravljač“.

Nema signala na ulaznom izvoru

- Postoji mogućnost da nije spojen niti jedan uređaj.
- Provjerite AV kabele i priključke iz uređaja.
- Povjerite je li uređaj uključen.

Slika nije centrirana kod VGA izvora

Kako bi televizor automatski centrirao sliku udite u izbornik **položaj računala** u izborniku **slike**, označite **automatsko pozicioniranje** i pritisnite **OK**. Prîkrajte dok ne završi. Za ručno podešavanje položaja slike možete koristiti opcije **H položaj** i **V položaj**. Odaberite željenu opciju te za podešavanje koristite gume sa strelicama lijevo i desno na daljinskom.

Sнимање nije moguće

Za snimanje programa prvo trebate spojiti USB uređaj za pohranu s televizorom, za to vrijeme televizor mora biti isključen. Zatim, trebate uključiti televizor kako bi aktivirali funkciju snimanja. Ako se snimanje ne može izvršiti, provjerite je li uređaj za pohranu ispravno formatiran i imali dovoljno prostora.

USB je prespor

Ako se prilikom snimanja na zaslonu pojavi poruka „Brzina bilježenja USB je prespora za snimanje“ probajte ponovno početi sa snimanjem. Ako vam se i dalje javlja ista poruka o grešci, moguće je kako USB uređaj za pohranu ne zadovoljava zahtijevanu brzinu. Pokušajte s drugim USB uređajem za pohranu.

PC ulaz - Tipični modovi prikaza

U sljedećoj tablici prikazani su neki od tipičnih modova video zaslona. Vaš televizor možda neće podržavati sve rezolucije.

Kazalo	Rezolucija	Frekvencija
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Kompatibilnost AV i HDMI signala

Izvor	Podržani signali	Dostupno	
Stražnji AV	PAL	O	
	SECAM	O	
	NTSC4.43	O	
	NTSC3.58	O	
YPbPr	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
HDMI	480i	60Hz	O
	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nije dostupno, O: Dostupno)

U nekim slučajevima signal na televizoru neće se moći ispravno prikazati. Problem je možda u nepodudarnosti sa standardima kod opreme izvora signala (DVD, digitalni prijemnik za kabelsku televiziju –STB, itd.) Ako imate takvih problema, molimo kontaktirajte vašeg prodavača i proizvođača opreme izvora signala.

Formati datoteke koje podržava USB mod

Formati datoteke videozapisa

Ekstenzija datoteke	Format	
	Video codec	Audio
.mpg/.mpeg/.dat/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG sloj1/2/3, AC3
.ts/.tp/.m2ts/.mts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVCH.265	MPEG sloj 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG sloj 1/2/3, AC3, AAC, WMA
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264,	MPEG sloj 1/2/3, AAC LC, AC3
.3gp, .3g2, .3gpp	HEVC/H.265	
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265	MPEG sloj 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG sloj 3, ADPCM, AAC LC
.ogm/.ogg	MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.rm/.rmvb	RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AA
.webm	VP9, VP8	OPUS, Vorbis

Formati slikovne datoteke

Ekstenzija datoteke	Format
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tiff/.tif	TIFF
.webp	Webp

Formati audio-datoteka

Ekstenzija datoteke	Format	
	Video codec	Audio
.mp3		mp3
.ac3		ac3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG sloj 1/2/3, AAC, PCM
.flac		FLAC
.ogg		Vorbis
.m4a		M4A

Formati datoteke podnaslova

Vanjski podnaslovi	Specifikacija
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subripper
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPlayer / MPL2

Ekstenzija	Specifikacija
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE (DVD PODNASLOVI)
.lrc	-

Unutarnji podnaslovi

Ekstenzija	Specifikacija
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / TEKST
.dat, .mpg, .mpeg	DVD podnaslov
.vob	DVD podnaslov, TEKST
.mp4	DVD podnaslov, TEKST

Podržane DVI rezolucije

Prilikom spajanja uređaja na konektore televizora pomoći DVI na HDMI kabele (nisu obuhvaćeni isporukom), možete uzeti u obzir sljedeće informacije o rezoluciji.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768	x			x		x
1280x768	x					x
1280x960	x					
1360x768	x					
1366x768	x					
1280x1024	x			x		x
1400x1050	x					
1600x900	x					
1920x1080	x					

Povezivanje

Žično povezivanje

Povezivanja na žičnu mrežu

- Trebate imati priključeni modem/ruter s aktivnom širokopojasnom vezom.
- Spojite televizor na modem/ruter pomoću ethernet kabela. Na poledini (straga) televizora nalazi se LAN priključak.




1. Širokopojasna ISP veza

2. LAN (ethernet) kabel

3. LAN ulaz na stražnjoj strani televizora

Za konfiguriranje žičnih postavki pogledajte dio mreže u izborniku postavki.

- Televizor će biti priključen na LAN mrežu u ovisnosti o konfiguraciji mreže. U tom slučaju, koristite ethernet kabel za priključivanje televizora izravno na mrežnu zidnu utičnicu.



1. Zidna mrežna utičnica

2. LAN ulaz na stražnjoj strani televizora

Konfiguriranje postavki žičnih uređaja

Tip mreže

Tip mreže može se podešiti kao **žični uređaj**, **bežični uređaj** ili **deaktivirano** u skladu s aktivnim priključkom televizora. Odaberite **žični uređaj** ako ste spojeni putem ethernet kabela.

Brzi internetski test

Oznacite **Brzi internetski test** i pritisnite **OK** gumb. Televizor će provjeriti širokopojasnu internetsku vezu, a kad se provjera završi rezultat će se prikazati na zaslonu.

Napredne postavke

Oznacite **Napredne postavke**, a zatim pritisnite gumb **OK**. Na idućem zaslonu možete promijeniti IP i DNS postavke televizora. Odaberite **Željeno** i pritisnite gumb **lijelo** ili desno za promjenu postavki s **automatskog** na **ručno**. Sada možete unijeti vrijednosti za **ručni IP** i / ili **ručni DNS**. Odaberite odgovarajući stavku u padajućem izborniku i unesite nove vrijednosti pomoću brojčanih gumba na daljinskom. Kada dovršite sa spremanjem postavki označite **Spremi** i pritisnite gumb **OK**.

Bežično povezivanje

Povezivanja na bežičnu mrežu

Televizor se ne može spojiti na mrežu ako je SSID skiven. Kako bi vaš modem bio SSID vidljiv, trebate izmijeniti SSID postavke pomoću softvera modema.



1. Širokopojasna ISP veza

Bežični N ruter (IEEE 802.11a/b/g/n) s istodobnim 2.4 i 5 GHz pojasom kreiran je za povećanje širine frekvencijskog pojasa. Optimizirano za lakši i brži prijenos HD videozapisu, prijenos datoteka i bežično igranje.

- Frekvencija i kanali razlikuju se prema područjima.
- Brzina prijenosa razlikuje se s obzirom na udaljenost i broj prepreka između prijenosnih proizvoda, konfiguracije tih proizvoda, stanja radio-valova, linjskog prometa i proizvoda koje koristite. Također, prijenos može biti prekinut ili isključen zbog stanja radio valova DECT telefona ili drugih WLAN 11b uređaja. Standardne vrijednosti brzine prijenosa su teoretske maksimalne vrijednosti za bežične standarde. To nisu stvarne brzine prijenosa podataka.
- Lokacije na kojima je prijenos najučinkovitiji ovise o okruženju.

• Bežična funkcija televizora podržava 802.11 a,b,g i n tip modema. Preporučujemo upotrebu IEEE 802.11n komunikacijskog protokola radi izbjegavanja mogućih problema tijekom gledanja videozapisisa.

- Morate izmijeniti SSID modema, ako u blizini postoje drugi modemi s istim SSID-em. U protivnom možete imati probleme s vezom. Ako imate problema s bežičnim povezivanjem, koristite žično povezivanje.

Konfiguriranje postavki bežičnih uređaja

Otvorite izbornik **mreža** i odaberite **tip mreže** kao bežični uređaj i pokrenite postupak povezivanja.

Oznacite opciju **pretraži bežične mreže** i pritisnite **OK** za početak traženja dostupnih bežičnih mreža. Sve pronađene mreže prikazat će se na popisu. Na popisu označite željenu mrežu i za spajanje pritisnite **OK**.

Napomena: Ako modem podržava *N mode*, tada trebate podešiti postavke *N mode*.

Ako je odabrana mreža zaštićena lozinkom, molimo unesite ispravnu lozinku pomoću virtualne tipkovnice. Ovu tipkovnicu možete koristiti pomoći gumbu sa strelicama i gumbu **OK** na daljinskom upravljaču.

Prijevukojte dok se IP adresa ne prikaze na zaslonu. To znači kako je veza uspostavljena. Za isključivanje s bežične mreže, trebate označiti **Tip mreže** i pritisnuti gumb **lijelo** ili desno te podešiti na **Deaktivirano**.

Svoj profil bežične mreže možete spremi pomoću opcije **spremi** u izborniku **naprednih postavki**. Stoga nećete trebati unijeti svoju lozinku svaki put kada se prebacujete bežičnu mrežu. Nakon spajanja na bežičnu mrežu označite opciju **spremi** u izborniku **naprednih postavki** i pritisnite **OK** za spremanje profila bežične mreže. Ako ste premijli svoju bežičnu mrežu tada će se pojavit opcija **odspajanje** u izborniku **mreže**. Označite **odspajanje** i pritisnite **OK** za brišanje profila bežične mreže.

Ako vam ruter (usmjerivač) ima WPS možete se izravno spojiti na ruter bez unosa lozinke ili dodavanja mreže. Označite opciju **"Pritisnite WPS na wifi ruteru"** i pritisnite **OK**. Idite do svog modema/ruteru i pritisnite gumb WPS za uspostavu veze. Na televizoru će se vidjeti potvrda povezivanja kada se uređaji upare. Za nastavak odaberite **OK**. Nije potrebna daljnja konfiguracija.

Oznacite **Brzi internetski test** i pritisnite gumb **OK** za provjeru brzine internetske veze. Označite **napredne postavke** i pritisnite gumb **OK** za otvaranje izbornika naprednih postavki. Podešite vrijednosti pomoći gumba sa strelicama i brojčanim gumba. Kada dovršite sa spremanjem postavki označite **Spremi** i pritisnite gumb **OK**.

Ostale informacije

Status veze prikazat će se **Spojen** ili **Nije spojen** te će se prikazati trenutna IP adresa ako je veza uspostavljena.

Povezivanje s mobilnim uređajem putem WLAN funkcije

- Ako vaš mobilni uređaj ima WLAN funkciju možete ga spojiti s televizorom putem ruteru i tako pristupiti sadržaju putem uređaja. Kako bi to bilo moguće, vaš mobilni uređaj treba imati odgovarajući zajednički softver.
- Spojite televizor na ruter prioritizujući se koraka spomenute u prethodnim poglavljima.

Nakon toga, spojite mobilni uređaj preko ruteru i aktivirajte zajednički softver na mobilnom uređaju. Zatim, odaberite datoteke koje želite podjeliti s televizorom.

Ako veza ispravno uspostavljena moći ćete pristupiti podjeljenim datotekama instaliranim na vašem mobilnom telefonu putem funkcije AVS (Audio-video dijeljenje) televizora.

Oznacite opciju **AVS** na izborniku **izvori** i pritisnite **OK**, prikazat će se dostupni uređaji medijskog poslužitelja na mreži. Odaberite vaš mobilni uređaj i iz nastavak pritisnite gumb **OK**.

- Ako je dostupna možete preuzeti aplikaciju virtualnog daljinskog upravljača s poslužitelja vašeg pružatelja usluga aplikacija za mobilni uređaj.

Napomena: Ovu funkciju možda ne podržavaju svi mobilni uređaji.

Način rad pripravnosti mreže

Način rad pripravnosti mreže je standard koji omogućuje uključivanje ili aktiviranje uređaja putem mrežne poruke. Ovu poruku uređaju šalje program koji se izvršava putem daljinskog uređaja priključenog na istu lokalnu područnu mrežu, poput pametnog telefona.

Za aktiviranje ove funkcije podešite opciju **način rad pripravnosti mreže** u izborniku mreža na **uključeno**. Neophodno je da su obe uređaji, onaj s kojeg se šalje mrežna poruka televizoru i televizor, spojena na istu mrežu. Funkcija načina rada pripravnosti mreže podržana je samo za uređaje s Android OS i može se koristiti samo putem aplikacija YouTube i Netflix.

Za korištenje ove funkcije televizor trebaju biti spojeni barem jednom dok je televizor uključen. Ako je televizor isključen tada treba ponovno uspostaviti vezu idući put kada se uključi. U suprotnom, funkcija neće biti dostupna. Ovo se ne odnosi na situaciju kada se televizor prebači u mod pripravnosti. Ako želite da televizor troši manje energije u načinu pripravnosti, tada ovu funkciju možete deaktivirati podešavanjem opcije **način rada pripravnosti mreže** na **isključeno**.

Bežični prikaz

Bežični prikaz je standard za prijenos video i zvučnog sadržaja. Ova funkcija omogućuje uporabu vašeg televizora kao bežičnog uređaja za prikazivanje.

Uporaba s mobilnim uređajima

Poстоје različiti standardi koji omogućuju dijeljenje zaslona između mobilnog uređaja i televizora, a uključuju grafičke, video i zvučne sadržaje.

Prvo prikupite bežični USB hardverski klijenat na televizor, ako televizor nema internu WLAN funkciju. Zatim pritisnite gumb **Izvor** na daljinском upravljaču i prebacite na izvor **Bežični prikaz**.

Povijat će se zaslon koji vas obavještava kako je televizor spreman za spajanje.

Na svom mobilnom uređaju otvorite aplikaciju za dijeljenje. Ove aplikacije imaju različite nazive ovisno o brendu, za više informacija pogledajte priručnik s uputama vašeg mobilnog uređaja.

Pretraživanje uređaja. Nakon odabira televizor i spajanja, zaslon vašeg uređaja prikazat će se na televizoru.

Napomena: Ovu funkciju možete koristiti samo ako mobilni uređaj podržava ovu funkciju. Ako imate problem sa prikupljom provjerte podržava li ovu funkciju verzija operativnog sustava kojeg koristite. Mogu postojati problemi s nekompatibilnošću s operativnim sustavom kojeg koristite ako je preuzeven nakon proizvodnje ovog televizora. Postupci tražnje i spajanja razlikuju se u skladu s korištenim programom.

Uklanjanje uzroka nepravilnog rada kod povezivanja

Bežična mreža nije dostupna

- Povjerite dozvoljavaju li vratodiz vaše mreže bežično povezivanje televizora.
- Pokušajte ponovno pretražiti bežične mreže pomoći zaslona izbornika **mreže**.

Ako bežična mreža ne radi ispravno, pokušajte se spojiti na zvučnu mrežu. Za više informacija o postupku pogledajte odjeljak **Žično povezivanje**.

Ako televizor ne radi putem žičane veze provjerite modem (router). Ako nema problema s rutерom, provjerite internetsku vezu modema.

Veza je spora

Pogledajte priručnik s uputama vašeg bežičnog modema za više informacija o internetskim uslugama, brzini, kvaliteti signala i ostalim postavkama na vašem području. Treba vam jako brza veza za modem.

Smjerne tijekom reprodukcije ili spore reakcije

U tom slučaju trebate uraditi sljedeće:

Neka mikrovalna pećnica, mobilni telefoni, bluetooth uređaji ili bilo koji drugi uređaj koji je kompatibilan s WLAN-jem bude udaljen barem tri metra. Pokušajte promijeniti aktivan kanal na WLAN routeru.

Internetska veza nije dostupna / Audio-video dijeljenje ne radi

Ako je MAC adresa (jedinstveni identifikacijski broj) vašeg računala ili modema trajno registrirana, moguće je kako se vaš televizor ne može spojiti na internet.

U tom slučaju, MAC adresu treba potvrditi svaki put prilikom spajanja na internet. Ovo je mjeru opreza protiv neovlaštenog pristupa. Kako vaš televizor ima vlastiti MAC adresu, davatelj internetskih usluga ne može provjeriti MAC adresu vašeg televizora. Zbog toga se vaš televizor ne može spojiti na internet. Kontaktirajte svog pružatelja internet usluga te zatražite informacije o načinu spajanja na internet različitih uređaja, poput televizora.

Također, moguće je da pristup nije dostupan zbog problema s vratodizom. Ako smatrajte kako je ovo uzrok problema, kontaktirajte svog pružatelja internet usluga. Vratodiz može izazvati problem prilikom spajanja ili prilikom otvaranja signala kad je televizor u modu audio-video dijeljenja ili tijekom pretraživanja pomoći funkcije audio-video dijeljenja.

Neispravna domena

Prije dijeljenja datoteka putem programa poslužitelja mrežu na računalu, provjerite jeste li već prijavljeni na svom računalu s autoriziranim korisničkim imenom/lozinkom te je li vaša domena aktivna. Ako je domena neispravna to može izazvati probleme tijekom pretraživanja datoteka u modu audio-video dijeljenja.

Korištenje mrežne usluge audio-video dijeljenja

Funkcija audio-video dijeljenja koristi standard koji olakšava uporabu digitalne elektronike i pojednostavljuje je za uporabu u kućanstvima. Ovaj standard omogućava pregled i reprodukciju fotografija, slike i videa memoriranih na medijskom poslužitelju povezanim na vašu kućnu mrežu.

1. Instalacija softvera poslužitelja

Funkcija audio-video dijeljenja ne može se koristiti ako program poslužitelji nije instaliran na vašem računalu ili ako potrebni softver i medijski poslužitelji nije instaliran na povezanim uređaju. Pripremite računalo instaliranjem odgovarajućem programu poslužitelja.

2. Žično ili bežično mrežno povezivanje

Za više informacija o konfiguraciji pogledajte do **Žično/ bežično povezivanje**.

3. Audio-video dijeljenje

Uđite u izbornik **Postavke>Sustav>Dodatno i aktiviranje opcija audio-video dijeljenje**.

4. Reproduciranje zajedničkih datoteka pomoći pregleđniku media

Oznacićete opciju **AVS** u izborniku **Sources** pomoći gumba sa strelicama i pritisnite **OK**. Dostupni uređaji medijskog poslužitelja na mreži prikazat će se na popisu. Odaberite jedan i za nastavak pritisnite **OK**. Preglednik medija će se prikazati.

Za više informacija o reprodukciji datoteka pogledajte odjeljak izbornika **preglednika medija**.

Ako se pojaviti problem s mrežom isključite televizor iz zidne utičnice i ponovo ga uključite. Funkcija audio-

video dijeljenja ne podržava mod skoka i posebnih efekata.

Trebate PC/HDD/Media Player ili neki drugi uređaj koji je kompatibilan koristi prilikom žičnog spajanja sa visokom kvalitetom reprodukcije.

Koristite LAN vezu za brzo dijeljenje datoteka između ostalih uređaja npr. računala.

Napomena: Na **nekim računalima neće se moći koristiti funkcija audio-video dijeljenja** zbog postavki administratora i sigurnosti (npr. poslovna računala).

Aplikacije

Aplikacijama instaliranim na televizoru možete pristupiti putem izbornika **aplikacije**. Oznacićete aplikaciju i za pokretanje pritisnite OK.

Za upravljanje aplikacijama instaliranim na televizoru, za dodavanje novih aplikacija iz trgovine ili za prikaz svih dostupnih aplikacija u modu punog zaslona označite opciju **dodata više** i pritisnite **OK**. Pomoći ove opcije izbornika možete dodati instaliranu aplikaciju u izbornik **početni**, pokrenuti ili ukloniti aplikaciju. Uklonjenje aplikacije neće biti dostupne u izborniku **aplikacija**. Također, možete dodati nove aplikacije iz trgovine. Za pristup trgovini označite logotip košarice koji se nalazi na gornjoj lijevoj strani zaslona i pritisnite **OK**. Prikazat će se aplikacije koje su dostupne u trgovini. Pomoći gumba sa strelicama označite aplikaciju i pritisnite **OK**. Oznacićete opciju **dodataj u aplikacije** i ponovno pritisnite **OK** za dodavanje odabrane aplikacije na izbornik **aplikacije**.

Za brižni pristup izborniku **3dodataj više** pritisnite gumb **Internet** na daljinском, ako gumb postoji.

Napomena:

Pružatelj usluge može izazvati probleme koji su povezani s aplikacijom.

U svakom trenutku internetske stranice trećih strana mogu se izmjeniti, prestati ili ograniciti.

Internetski pregleđnik

Za korištenje internetskog pregleđnika prvo trebate pristupiti izborniku **aplikacije**. Zatim pokrenite aplikaciju internetskog pregleđnika koji ima narančasti logopt i sa simbolom zemlje.

Na početnom zaslunu pregleđnika, dostupne sličice predefiniranih (ako postoje) poveznicama na internetske stranice bit će prikazane kao opcije **Brzo biranje** te opcije **Uredi brzo biranje** te **Dodataj na brzo biranje**.

Za kreiranje po internet pregleđniku koristite gumba sa strelicama na daljinском upravljaču. Za prikaz trake opcije pregleđnika pomaknite pokazivač na vrh stranice ili pritisnite gumb **natrag/povratak**. Dostupne su opcije **povijest**, **kartice** i **oznake** te traži pregleđnika koja sadrži gume prethodni/idi, gumb za osvježenje, adresnu traku/traku pretrage te gumbi **Brzo biranje** i **Vewd**.

Za dodavanje želenih internetskih stranica na popis **brzog biranja** za brižni pristup, pomaknite pokazivač na vrh stranice ili pritisnite gumb **natrag/povratak**. Pojavit će se traka pregleđnika. Označite gumb **brzo biranje** i pritisnite gumb **OK**. A zatim odaberite opciju **Dodataj na brzo biranje** i pritisnite gumb **OK**. Ispravne praznine za **ime i adresu**, označite **OK** za dodavanje pritisnite gumb **OK**. Kad ste na internetskim stranicama koje želite dodati na popis **brzog biranja**, označite gumb **Vewd** i pritisnite gumb **OK**. A zatim označite opciju **Dodataj na brzo biranje** i ponovno pritisnite gumb **OK**. Ime i adresa automatski će se ispuniti u skladu sa internetskim stranicama koje ste posjetili. Označite **OK** i za dodavanje pritisnite gumb **OK**.

Također, za upravljanje pregleđnikom možete koristiti i opcije izbornika **Vewd**. Označite gumb **Vewd** i pritisnite gumb **OK**, za pregled određenih i općenitih opcija dostupne stranice.

Pošto brojni način pretraživanja i posjećivanja internetskih stranica pomoći internetskom pregleđniku.

Unesite adresu internetskih stranica (URL) u traku pretrage/adresnu traku i označite gumb **pošalji** na virtualnoj tipkovnici te za posjetu internetskih stranica pritisnite gumb **OK**.

Unesite ključnu riječnu traku pretrage/adresnu traku i označite gumb **pošalji** na virtualnoj tipkovnici te za pokretanje pretrage internetskih stranica pritisnite gumb **OK**.

Za posjet određenim internetskim stranicama označite sličicu brzog biranja i pritisnite gumb **OK**.

Vaš televizor kompatibilan je s USB miskom. Za jednostavno i brzo kretanje prikuplje miš ili bežični adapter za miša u USB ulaz na televizoru.

Neke internetske stranice sadrže flash sadržaj. Pregleđnik ga ne podržava.

Neke televizori ne podržava preuzimanje s internetskog pregleđnika.

Možda nisu podržane sve stranice na internetu. Ovisno o stranicama, mogu se pojavit problemi sa sadržajem. U određenim uvjetima video-sadržaj možda se neće moći reproducirati.

Hbbtv sustav

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je standard koji povezuje televizijske usluge putem emitiranog signala sa širokopojasnim uslugama, te omogućuje pristup internetskim uslugama pomoći televizora i digitalnih prijemnika za kabelsku televiziju. Usluge dostupne putem HbbTV uključuju tradicionalno emitirane TV kanale, usluge repreziranja, video-nažahjev, elektronički programski vodič, interaktivno oglašavanja, personalizaciju usluga, glasovanje, igre, društvene mreže i ostale multimedije aplikacije.

HbbTV aplikacije dostupne su na kanalima na kojima televizijska kuća postavlja pokazuje na dostupnost ove

usluge. Televizijska kuća koja emitira signal označava jednu aplikaciju kao "autostart" i nju automatski pokreće platforma. Aplikacije s automatskim pokretanjem se općenito pokreću pomoću male ikone crvenog gumba koja upozorava korisnika kako na tom kanalu postoji HbbTV aplikacija. Za otvaranje stranice aplikacije pritisnite crveni gumb. Kad se stranica prikaze, korisnik se može vratići na početnu ikonu crvenog gumba tako što će ponovo pritisnuti crveni gumb. Korisnik može prelaziti iz moda ikone crvenog gumba i punog U1 modu aplikacije pritiskom na crveni gumb. Trebate upamtiti kako sposobnost prebacivanja crvenog gumba ovisi o aplikaciji, a neke aplikacije se mogu različito ponašati (drugi gumbi u boji poput zelenog, žutog, plavog mogu biti definirani za druge funkcije, npr. prečace). Ako korisnik prebací na drugi kanal dok je HbbTV aplikacija aktivna (bilo u modu ikone crvenog gumba ili punog UI moda), može se dogoditi sljedeće.

- Aplikacije može i dalje nastaviti s radom.
- Aplikacija može prestati s radom.
- Aplikacija se može prekinuti i ponovno pokrenuti novu aplikaciju s automatskim početkom putem crvenog gumba.

HbbTV dopušta aplikacijama širokopojasno učitavanje i učitavanje putem emitiranog signala. Televizijska kuća može omogućiti oba načina ili samo jedan od njih. Ako platforma nema aktivnu širokopojasnu vezu, platforma ipak može aktivirati aplikaciju emitiranim signalom.

Aplikacije s crvenim gumbom za automatsko pokretanje uglavnom sadrže i poveznice za druge aplikacije. Korisnik se tada može prebaciti na druge aplikacije pomoću navedenih veza. Aplikacije trebaju navesti i načine za prekid rada, obično za to služi gumb **Exit**.

Za interakciju korisnika i HbbTV aplikacija služe gumbi na daljinskom upravljaču. Kad je HbbTV aplikacija pokrenuta, kontrol nad nekim gumbima zadržava aplikacija. Na primjer, brojni odabir kanala neće raditi na televizoru aplikaciji kada brojevi označavaju stranice teleteksta.

HbbTV zahtjeva sposobnost AV prijenosa za platformu. Postoje brojne aplikacije koje nude usluge VOD-a (video-na zahtjev) i repriza. Korisnik može koristiti gumb reproduciraj, prekini, stani, naprijed i nazad na daljinskom upravljaču za interakciju s AV sadržajem.

Napomena: Ovu funkciju možete aktivirati ili deaktivirati putem izbornika **Dodatak u izborniku Postavke>Sustav**. Ovisno o modelu televizora i odabranom opciji države kod prve instalacije ova funkcija može biti dostupna u izborniku **Postavke>Sustav>Postavke privatnosti** umjesto u izborniku **Postavke>Sustav>Dodatak**.

Smart Center

Smart Center je mobilna aplikacija koja radi na iOS i Android platformama. Pomoću tableta ili telefona možete lako prenosititi omiljene emisije i programe uživo s vašeg pametnog televizora. Također, možete

pokrenuti aplikacije, koristiti tablet kao daljinski upravljač televizora i dijeliti medijske datoteke.

Napomena: Mogućnost korištenja svih funkcija ove aplikacije ovisi o funkcijama televizora.

Početak

Za korištenje funkcija koje se temelje na internetu modem/ruter mora biti spojen na internet.

VAŽNO: Vodite računa da su televizor i mobilni uređaj spojeni na istu mrežu.

Za funkciju dijeljenja medija opcija **audio-video dijeljenje** treba biti aktivirana (ako postoji). Pritisnite gumb **Izbornik** na daljinskom, odaberite izbornik **Postavke>Sustav>Dodatno** i pritisnite OK. Označite **Audio-video dijeljenje** i promijenite ga na **Aktivirano**. Vaš televizor je spreman spojiti se s vašim mobilnim uređajem.

Instalirajte **Smart Center** aplikaciju na mobilni uređaj. Prikazujte smart center aplikaciju. Ako su sve veze ispravno konfigurirane trebate vidjeti naziv svog televizora na mobilnom uređaju. Ako se naziv televizora nije pojavio na popisu, pričekajte trenutak i dodirnite widget **Osvježi**. Odaberite televizor s popisa.

Zaslon mobilnog uređaja

Na glavnom zaslonu pronaći ćete karticu za pristup različitim funkcijama.

Čim se pokrene aplikacija prikazuje stvarni popis kanala s televizora.

MOJI KANALI: Prikazana su prva četiri kanala s popisa kanala dobivenog s televizora. Možete promijeniti prikazane kanale. Pritisnite malu sličnicu kanala i držite je. Prikazat će se popis kanala, a vi možete odabratи koji kanal želite zamijeniti.

Televizor: Sadržaj možete gledati putem kartice televizora. U ovom načinu možete se kretati po popisu kanala dobivenog s televizora i kliknuti na miniaturu za prikaz stranica s detaljima.

SNIMKE: Na ovoj kartici možete pregledati aktive snimke (ako postoje) i podsjetnike. Za brijanje jednostavno pritisnite ikonu izbrisati koja se nalazi u svakom redu.

EPG(elektronički programski vodič): Na ovoj kartici možete vidjeti raspored emitiranih programa za odabrani popis kanala. Također, možete se kretati po kanalima pritiskom na odabrani kanal na EPG prikazu. Molimo upamtite kako ažuriranje / osvježavanje EPG informacija može potrajati ovisno o mreži i kvaliteti internetske usluge.

Napomena: Potrebna je internetska veza za EPG informacije temeljene na INTERNETU.

POSTAVKE: Konfiguriranje aplikacije prema vašoj želji. Možete promijeniti;

Automatsko zaključavanje (samo za iOS): Zaslon uređaja automatski se isključuje nakon određenog

vremena. Zadana postavka je isključena, što znači da će zaslon uvek biti uključen.

Automatski aktiviranje FollowMe TV: FollowMeTV funkcija (ako je dostupna) automatski će se pokrenuti kada je ova postavka aktivirana. Zadana funkcija je deaktivirana.

Automatsko povezivanje s televizorom: Kada je aktivirana vaš mobilni uređaj će se automatski spojiti na zadnji spojeni televizor i preskočiti traženje televizorskog zaslona.

Promjena televizora (samo za IOS): Prikazuje trenutno spojeni televizor. Možete pritisnuti ovu postavku za odlazak na zaslon "TV pretvara" i promijeniti je na drugi televizor.

Uredjivanje prilagođenog popisa kanala: Pomoću ove postavke možete urediti svoj prilagođeni popis kanala.

Izbor izvora popisa kanala: Možete odabratibitni izvora popisa kanala koji će se koristiti za ovu aplikaciju. Opcije su "TV popis" i "Prilagođeni popis". Uz to, možete aktivirati opciju "Upamti moj izbor" te podesiti odabrani popis kanala kao trajni izbor. U ovom slučaju, ako je odabrani izvor dostupan tada će se koristiti za ovu aplikaciju.

Br. verzije: Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.

Stranica detaljnih informacija

Za otvaranje kartice s detaljnim informacijama o programu. Na stranici detaljnih informacija možete vidjeti informacije o odabranom programu. Na ovoj stranici možete pronaći kartice "Detalji", "Glumačka postava i ekipa" i "VIDEOzapis".

DETALJI: Ova kartica pruža sažetak i informacije o odabranom programu. Također, tu su poveznic za facebook i twitter stranice odabranog programa.

GLUMAČKA POSTAVA I EKIPA: Prikazuje lude koji sudjeluju u trenutnom programu.

VIDEOZAPISI: Omogućava prikaz videozapisa naYoutube usluzi povezanih s odabranim programom.

Napomena: Za neke funkcije možda će biti potrebna internetska veza.

FollowMe TV funkcija (ako su dostupne)

Dodirnite FOLLOW ME TV widget koji se nalazi na donjem lijevom dijelu zaslona mobilnog uređaja za promjenju prikaza **FollowMe** funkcije.

Dodirnite ikonu reproduciranja za početak prijenosa sadržaja s televizora na mobilni uređaj. Dostupno je ako je vaš uređaj unutar radnog doseg a ruta.

Mod zrcaljenja

Ovaj mod funkcije FollowMe TV-a aktiviran je u tvorničkim postavkama i omogućuje prijenos sadržaja s bilo kojeg odabranog televizijskog izvora i preglednika mreža.

Napomena:

Upamtite kako su podržani samo digitalni (DVB-T/C/S) SD i HD kanali.

Ne radi višejezična podržana audio funkcija te funkcija uključivanja/isključivanja podstrosava.

Kvaliteti performansi prijenosa može se promijeniti ovisno o sadržaju veze.

Stranica dijeljenja medija

Za pristup widgetu **Dijeljenje medija** dodirnite strelicu prema gore na donjem lijevom dijelu zaslona.

Ako je widget stranice dijeljenja medija pritisnut prikazat će se zaslon na kojem možete odabratibitni tip medijske datoteke koju želite podijeliti s televizorom.

Napomena: Ništa podržani svi formati datoteka. Ova funkcija neće raditi ako nije podržana funkcija audio-video dijeljenja.

Funkcija pametnog daljinskog upravljača

Mobilni uređaj možete koristiti kao daljinski upravljač televizora kad je spojen na televizor. Za korištenje svih funkcija pametnog daljinskog upravljača dodimite strelicu prema gore na donjem lijevom dijelu zaslona.

Prepoznavanje glasa

Možete dodirnuti dugme **Microfon** i upravljati aplikacijom izgovarači glasovne naredbe poput "Volume Up/Down!" (Glasnoća gore/dolje!), "Programme Up/Down!" (Program dolje/gore!).

Napomena: Ova funkcija dostupna je samo za uređaje koji rade na android OS.

Stranica tipkovnice

Stranica tipkovnice može se otvoriti na dva načina, pritiskom na widget **Tipkovnica** na zaslonu aplikacije ili automatski primanjem naredbe televizora.

Sistemski predviđuti

1. Smart TV
2. Mrežna veza
3. Mobilni uređaji koji rade na Android ili iOS platformi (Android OS 4.0 ili novija; iOS 6 ili novija verzija)
4. Smart Center aplikacija (može se pronaći na online trgovinama aplikacija za Android i iOS platforme)
5. Router modem
6. USB uređaj za pohranu u FAT32 formatu (potrebno je za funkciju USB snimanja, ako je dostupno)

Napomene:

Ja Android uređaje, podržane su veličine zaslona su normalna(mdp), široka(hdp) i ekstra široka(xhdpi). Uredaji s 3" ili manjom veličinom zaslona nisu podržani.

Za Android uređaje, podržane su sve veličine zaslona.

Korisničko sučelje Smart Center aplikacije podložno je promjenama u skladu s verzijom instaliranom na vašem uređaju.

Informacije o funkcionalnosti DVB standarda

DVB prijemnik može se koristiti samo u onim državama za koje je namijenjen.

Iako ovaj DVB prijemnik odgovara najnovijim specifikacijama DVB-a u vrijeme kad je proizveden, ne možemo jamčiti njegovu kompatibilnost s budućim DVB prijenosima zbog mogućih izmjena koje se mogu implementirati u emitirane signale i tehnologiju.

Neke funkcije digitalne televizije možda neće biti dostupne u svim državama.

Mi i dalje nastojimo poboljšati naše proizvode; zbog toga u specifikacijama može doći do izmjena bez prethodne najave.

Za informacije gdje možete kupiti dodatni pribor, molimo kontaktirajte trgovinu u kojoj ste kupili televizor.